

BẢNG KẾ CẤU KIỆN (CHO 1 CHUỐI CÁCH ĐIỆN KÉP)			
SỐ TT	TÊN PHỤ KIỆN	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	M20 U-Bolt (U treo chuỗi) + Bulong	2	
2	Móc treo chữ U (CK)	2	
3	Mắt nối điều chỉnh	2	
4	Vòng treo đầu tròn	2	
5	Sừng phóng điện	4	
6	Vòng Corona	2	
7	Mắt nối kép	2	
8	Khánh	1	
9	Mắt nối chuyển hướng	1	
10	Khánh	1	
11	Cụm bắt khóa máng	4	
12	Khóa đỡ dây dẫn	4	
13	Amarod	4	Sử dụng lại
14	Cách điện gồm U160BS	54	

Ghi chú: Kích thước ghi trên cách điện, phụ kiện đơn vị là "mm", chỉ để tham khảo. Sẽ được chuẩn xác bởi nhà cấp hàng

THÔNG SỐ CHUỐI ĐỖ DÂY DẪN KIỂU ĐỖ KÉP

Ký hiệu chuỗi	A	B	C	Số lượng cách điện
ĐDD.2-160	3942	3410	Min:5547,5; Max: 5735	27

Ghi chú:

- Cấu tạo chuỗi phụ kiện có thể sai khác so với bản vẽ tùy theo nhà sản xuất.
- Tải trọng thiết kế chuỗi: 2x160KN.
- Tổng khối lượng phần thép của chuỗi phụ kiện: 100,15kg (Tạm tính bằng chuỗi đỡ kép dạng Y-đơn-bánh).
- Tất cả các phụ kiện bằng thép phải được mạ kẽm nhúng nóng.

TRUYỀN TAI ĐIỆN

CÔNG TY TRUYỀN TAI ĐIỆN 2

TRUYỀN TAI ĐIỆN THỦA THIÊN HOÈ

Duyệt Võ Quang Pháp

Kiểm tra Nghiêm Văn Giáp

Người vẽ Lê Quang Nhật

ĐƯỜNG DÂY 500KV 574 ĐÀ NẴNG - 574 HÀ TĨNH

BẢN VẼ CHUỐI CÁCH ĐIỆN DÂY DẪN KIỂU ĐỖ KÉP

BVTC Số: 01 Tháng 03/2025

