



TỈNH TÂY NINH - XÃ PHƯỚC THẠNH

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

QUY HOẠCH PHÂN KHU KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP THẠNH - GIAI ĐOẠN I, TỶ LỆ 1/2000

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG VÀ CHIẾU SÁNG



A. NGUỒN ĐIỆN:
TRONG GIAI ĐOẠN ĐẦU KCN XÂY DỰNG VỚI QUY MÔ CHƯA LỚN, NGUỒN CẤP ĐIỆN CHO KCN LẤY TỪ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV HIỆN HỮU TRÊN ĐƯỜNG QL 22B, XUẤT TUYẾN TỪ TRẠM 110KV THÀNH ĐỨC TỚI.

SAU KHI CÁC NHÀ MÁY ĐƯỢC XÂY DỰNG, LẬP ĐẦY CÀN XÂY DỰNG MỖI TRẠM 110/22KV HIỆP THẠNH CÓ CÔNG SUẤT LẬP ĐẶT GỒM 2 MÁY BIẾN ÁP 110/22KV - 63MVA ĐỂ CẤP ĐIỆN CHO KHU CÔNG NGHIỆP. TUYẾN 110KV ĐẦU NỐI TỚI TRẠM BIẾN ÁP 110/22KV NÀY DỰ KIẾN ĐẦU NỐI TRÊN TUYẾN 110KV ĐI BẾN CẦU.

B. LƯỚI ĐIỆN VÀ TRẠM ĐIỆN:

• TUYẾN ĐƯỜNG DÂY CAO THẾ 110KV

TRONG KCN DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÁC TRẠM BIẾN ÁP 110/22KV, DO ĐÓ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG DÂY CAO THẾ 110KV CẦN CÓ HÀNH LANG BẢO VỆ LƯỚI ĐIỆN THEO NGHỊ ĐỊNH 14/2014/NĐ-CP, NGÀY 26/02/2014 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ AN TOÀN ĐIỆN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2020/NĐ-CP SỬA ĐỔI NHƯ SAU:

+ TUYẾN CAO THẾ 110KV CÓ HÀNH LANG BẢO VỆ LƯỚI ĐIỆN 16M (TÍNH TỪ TİM TUYẾN RA MỖI BÊN 8M).

• TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV:

VỚI CÔNG SUẤT TÍNH TOÁN NHƯ TRÊN, DỰ KIẾN TỪ TRẠM BIẾN ÁP 110/22KV HIỆP THẠNH, CÓ CÁC PHÁT TUYẾN 22KV CẤP ĐIỆN CHO CÁC PHỤ TẢI ĐIỆN (NHÀ MÁY, CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ, V.V...).

CÁC TUYẾN 22KV DÙNG CẤP NHÓM TRUNG THẾ (AXV), ĐI TRÊN TRỤ BÊ TÔNG LY TÂM CAO 14 ĐẾN 16 MÉT, KHOẢNG CÁCH TRỤ TRUNG BÌNH TỪ 40 ĐẾN 60 MÉT.

• TRẠM HẠ THẾ VÀ ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾU SÁNG:

CÁC TRẠM BIẾN ÁP PHỤC VỤ CHO SẢN XUẤT, MẠNG LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ CỦA CÁC NHÀ MÁY SẼ DO CÁC NHÀ MÁY TỰ ĐẦU TƯ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀNHÀNH NHÀ MÁY.

TRONG KCN ĐẶT CÁC VỊ TRÍ TRẠM HẠ THẾ 22/0,4KV DÙNG ĐỂ CẤP ĐIỆN HẠ THẾ CHO ĐÈN ĐƯỜNG, TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRẠM TREO TRÊN TRỤ, NGOÀI TRỜI (CÔNG SUẤT, VỊ TRÍ TRẠM BIẾN ÁP CHO CHIẾU SÁNG ĐÈN ĐƯỜNG ĐƯỢC THỂ HIỆN CHI TIẾT Ở GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI SAU LẬP DỰ ÁN).

TUYẾN ĐÈN ĐƯỜNG ĐƯỢC ĐI NGẦM, DÙNG CÁP CXV/DSTA 0,6KV. ĐÈN ĐƯỜNG LÀ LOẠI ĐÈN LED TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, ĐẶT TRÊN TRỤ THÉP ÔNG (CHIỀU CAO TRỤ ĐÈN VÀ KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC TRỤ ĐÈN ĐƯỢC THỂ HIỆN CHI TIẾT Ở GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI SAU LẬP DỰ ÁN).

KÝ HIỆU:

HIỆN TRẠNG



QUY HOẠCH



TRẠM BIẾN ÁP 110KV DỰ KIẾN

TRẠM BIẾN ÁP 220.4KV HIỆN CÓ

TRẠM BIẾN ÁP 220.4KV DỰ KIẾN

ĐƯỜNG DÂY NỐI 22KV HIỆN TRẠNG

ĐƯỜNG DÂY NỐI 22KV DỰ KIẾN

ĐƯỜNG DÂY 110KV DỰ KIẾN

CÁP NGẦM 22KV DỰ KIẾN

ĐƯỜNG DÂY CHIẾU SÁNG DỰ KIẾN

