



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA

Theo Văn bản số 34.12.1/BCKOTT-XDMG, JSC

ngày.....tháng.....năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:

Nguyễn Văn Huy

HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ

TẬP II: THUYẾT MINH VÀ CÁC BẢN VẼ

HẠNG MỤC :	CẤP ĐIỆN, ĐIỆN CHIẾU SÁNG
TÊN CÔNG TRÌNH :	XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT LIÊN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN ĐÔNG ANH
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:	XÃ THƯ LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ THƯ LÂM
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG KINH TẾ

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:

Ngày tháng năm 20.....

Người thẩm định ký tên: *Đặng*


Lê Huy Hoàng

HÀ NỘI, NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



Lê Huy Hoàng



Nguyễn Văn Huy

HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ

TẬP II: THUYẾT MINH VÀ CÁC BẢN VẼ

HẠNG MỤC :	CẤP ĐIỆN, ĐIỆN CHIẾU SÁNG
TÊN CÔNG TRÌNH :	XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT LIÊN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN ĐÔNG ANH
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:	XÃ THƯ LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ THƯ LÂM
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Quốc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN
Phó Giám Đốc



Đỗ Văn Tư

A. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Giới thiệu chung về dự án.

* Phạm vi nghiên cứu của dự án:

- Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất Liên Hà 5, xã Liên Hà, huyện Đông Anh.

* Mục tiêu đầu tư:

- Hiện đại hoá các quy hoạch đã được phê duyệt; Tạo dựng các khu vực dân cư, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu đất ở của nhân dân tại địa phương và lân cận; Đảm bảo khớp nối đồng bộ HTKT theo quy hoạch và khớp nối đồng bộ dân cư hiện có;

- Khắc phục hiện tượng lấn chiếm đất công, sử dụng trái phép; Đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã được đảm bảo chặt chẽ đúng pháp luật.

* Quy mô đầu tư:

- Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất Liên Hà 5, xã Liên Hà, huyện Đông với các hạng mục: San nền, xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, cấp nước, cấp điện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cây xanh... với diện tích khoảng 3,42ha. Trong đó có hạng mục:

- Di chuyển hạ ngầm đường dây trung hạ thế sau các TBA hiện có đang nằm trong phạm vi dự án.

- Di chuyển, lắp đặt hệ thống chiếu sáng hiện có đang nằm trong phạm vi dự án.

2. Văn bản pháp lý, các tiêu chuẩn áp dụng và các tài liệu cơ sở

2.1. Văn bản pháp lý.

- Luật Xây dựng 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật xây dựng năm 2020;

- Luật Đầu tư công 2024;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 4/3/2025 của Chính phủ, Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 12501/QĐ-UBND ngày 27/11/2024 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Hà Hương, Hà Lỗ, Thù Lỗ, Hà Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh;

- Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 17/3/2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất Liên Hà 5, xã Liên Hà, huyện Đông Anh;

- Hợp đồng tư vấn số: 757/2025/TTQĐ-BCNCKT ngày 03/06/2025 việc việc dự án: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất Liên Hà 5, xã Liên Hà, huyện Đông Anh;

2.2. Các tiêu chuẩn áp dụng

- QCVN QTĐ 5:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện;

+ QCVN QTĐ 6:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 6: Vận hành sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện;

- QCVN QTĐ 7:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 7: Thi công các công trình điện;

- QCVN 01:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện;

- QCVN QTĐ-8:2010/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp;

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;

- QCVN 08:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị;

- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động: TCVN 2737-1995;

- Tiêu chuẩn kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5574-2012;

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5575-2012;

- Quy phạm trang bị điện : 11-TCN -18-2006 ; 11-TCN-19-2006, 11-TCN-21-2006 do Bộ Công nghiệp ban hành kèm quyết định số 19/2006/QĐ-BN ngày 11/0/2006 và các tiêu chuẩn có liên quan;

- Quy trình an toàn điện ban hành theo Quyết định số 1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số: 45/QĐ-HĐTV ngày 27/03/2025 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07-5 : 2023/BXD về Các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình cấp điện - ban hành theo thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/22/2023 của Bộ Xây Dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07-7 : 2023/BXD về Các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình chiếu sáng - ban hành theo thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/22/2023 của Bộ Xây Dựng;

- Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị TCVN 13608-2023;

- Căn cứ Tiêu chí kỹ thuật đối với đèn điện LED sử dụng trong chiếu sáng công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội tại văn bản số 8298/SXD-MT ngày 21/9/2016 của Sở Xây dựng Hà Nội.

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác hiện hành

2.3. Các tài liệu

- Mặt bằng quy hoạch tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Và các tài liệu có liên quan khác.

3. Phạm vi thiết kế

- Di chuyển hạ ngầm, hoàn trả phần đường dây hạ thế và cấp điện cho các hộ dân.
- Tháo dỡ thu hồi hệ thống điện chiếu sáng hiện đang đi nổi trên cột bê tông.
- Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng bằng cột thép, bóng đèn đường loại LED.

4. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến

- Thời gian chuẩn bị dự án: 2025.
- Thời gian thực hiện đầu tư: 2026-2029.

B. THUYẾT MINH KỸ THUẬT

1. Giải pháp thiết kế di chuyển điện

1.1. Tình hình cấp điện hiện trạng

a. Phần điện trung thế 22kV:


Hiện có đường dây trung thế 22kV lộ 474E1.49 đi nổi cấp điện cho TBA Hà Phong 1, dây dẫn AC-70mm².

b. Phần trạm biến áp:


Hiện có TBA Hà Phong 1 công suất 630KVA-22/0.4kV kiểu trạm treo trên 2 cột bê tông ly tâm.

c. Phần điện hạ thế 0.4kV:

Trong phạm vi xây dựng dự án, các hộ dân cư hiện có được cấp điện từ trạm biến áp Chung Cư, Hà Phong 1. Các đường dây này sử dụng cáp vặn xoắn, cáp ngầm. Sau khi dự án được hoàn thành, có một số vị trí cột nằm trên các lòng đường mới và cao trình không còn đảm bảo theo quy định.



Một số hình ảnh hiện trạng hệ thống cấp điện trung thế



Hình ảnh hiện trạng TBA Hà Phong 1

1.2.1. Phương án thiết kế đường dây trung thế 22kV:

- Di chuyển hạ ngầm từ cột 14 đến vị trí trạm biến áp Hà Phong 1 cụ thể :
 - + Từ cột số 14 lộ 474E1.49 hiện có đến TBA ĐGD Liên Hà 5 xây dựng mới kéo mới cáp ngầm 24kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x240mm² luôn trong ống nhựa xoắn HDPE D195/150 chôn trực tiếp dưới đất dài 134m.
 - + Từ TBA ĐGD Liên Hà 5 đến TBA Hà Phong 1 hiện có mới kéo mới cáp ngầm 24kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x240mm² luôn trong ống nhựa xoắn HDPE D195/150 chôn trực tiếp dưới đất dài 221m.
 - + Tại vị trí cột 14 hiện có lắp 01 bộ LBS kiểu hở -22kV-630A- $\geq$ 16kA/1s, 01 bộ CSV đường dây 22kV- kèm hạt nổ tại vị trí đầu cáp...
 - + Tại TBA Hà Phong 1 hiện có lắp 01 bộ CSV đường dây 22kV- kèm hạt nổ tại vị trí đầu cáp,....

1.2.2. Phương án thiết kế trạm biến áp ĐGD Liên Hà 5:

- Do tính mỹ quan đô thị hóa và độ an toàn của khu vực xây dựng kiểu trạm hợp bộ kiểu trụ thép bên trong có các khoang chứa tủ trung thế, hạ thế.

*Phía trung thế của trạm biến áp:

Tủ trung thế (RMU) 24kV-630A- $\geq$ 12,5kA/s gồm 3 ngăn:

+ 02 ngăn cầu dao phụ tải 24kV-630A:

✓ 01 ngăn đầu cấp nguồn đến.

✓ 01 ngăn đầu cấp nguồn đi.

✓ Ngăn cấp nguồn đến được trang bị 1 bộ thiết bị chỉ báo sự cố (FPI), để chỉ thị sự cố ngắn mạch và chạm đất thông qua đèn Led hiệu suất cao được trang bị trên mặt trước của bảng điều khiển. Thiết bị chỉ báo sự cố được cấp nguồn kép (từ cảm biến và từ pin), có cổng ra cho hệ thống SCADA.

+ 01 ngăn máy cắt 24kV-200A kèm hệ thống Role bảo vệ hợp bộ để đóng cắt bảo vệ máy biến áp.

+ Tủ RMU cách điện chân không/hoặc khí SF₆, có đồng hồ chỉ thị áp lực khí, trang bị điện trở sấy.

+ Cáp đầu nối từ tủ RMU đến MBA sử dụng cáp 24kV Cu/XLPE/PVC 1x50mm².

*Máy biến áp:

+ Công suất định mức: 630kVA-22/0.4kV, đầu sứ Elbow, có bình dầu phụ.

* Phía hạ thế của trạm biến áp:

Tủ hạ thế được tích hợp trong trụ thép đỡ máy biến áp, bao gồm các vật tư thiết bị chính sau:

- + Hệ thống thanh cái tủ bằng đồng tiết diện tương đương 2x80x5mm²;
- + 01 MCCB tổng 1000A-600V, dòng cắt ngắn mạch (Icu) 65kA/s;
- + 01 MCCB nhánh 400A-600V, dòng cắt ngắn mạch (Icu) 50kA/s;
- + 03 MCCB nhánh 250A-600V, dòng cắt ngắn mạch (Icu) 36kA/s;
- + Máy biến dòng 600V-1000/5A (3 quả ccx 0,5 dùng cho mạch công tơ, 3 quả ccx 1,0 dùng cho mạch đo dòng điện Ampe);
- + 1 bộ chống sét van hạ thế 500V;
- + Ngăn đựng các thiết bị đo đếm điện năng riêng biệt và có khóa.

- Cáp từ cực hạ thế của máy biến áp sang tủ hạ thế, mỗi pha sử dụng 03 sợi cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC-1x240mm², trung tính 02 sợi 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC-1x240mm².

- Lắp 01 tủ tụ bù tự động hạ thế 6 cấp 6x25kVAr . Trong nhà phía hạ thế của trạm biến áp.

* Nối đất trạm

Trạm biến áp được bố trí hệ thống tiếp địa chung cho cả tiếp địa làm việc và tiếp địa an toàn. Hệ thống nối đất này gồm:

Hệ thống tiếp địa trạm: Trạm được bố trí hệ tiếp địa chung cho cả tiếp địa làm việc và tiếp địa an toàn gồm:

- 01 hệ cọc tiếp địa gồm 6 cọc L63x63x6 dài 2,5m. Hệ thống tiếp địa này đóng ngập sâu cách mặt đất 0,7m thanh tiếp địa chính dùng thép dẹt 40x4 hàn vào các cọc tiếp địa và cách đầu cọc 100mm, chiều cao mỗi hàn h=6mm L=60mm. Cọc và thanh tiếp địa chính được mạ kẽm nhúng nóng.

- Phần từ tia nối đất lên trên mặt đất đầu nối vào các bộ phận cần nối đất và các chi tiết đầu nối đều được mạ kẽm nhúng nóng.

- Điện trở nối đất (R) yêu cầu: $R \leq 4\Omega$. Thi công theo thiết kế, nếu điện trở tiếp địa không đạt $R \leq 4\Omega$ phải báo thiết kế để xử lý.

- Trung tính máy biến áp dùng M120mm² cho máy biến áp.

- Toàn bộ vật liệu của hệ thống tiếp địa đều được mạ kẽm nhúng nóng trước khi lắp đặt.

Toàn bộ các chi tiết bằng kim loại, các giá đỡ, vỏ thiết bị ... của trạm cần tiếp địa được nối với hệ tiếp địa.

* Các giải pháp an toàn, cảnh báo

- Tại trạm lắp đặt biển tên trạm, biển báo nguy hiểm.

1.2.3. Phương án thiết kế đường dây hạ thế 0.4kv:

a. Tủ Pillar

- Tủ Pillar - công tơ (viết tắt là TCT): cáp đến đầu vào sẽ đầu lên thanh cái tủ và đầu ra sẽ đầu vào ATM phân đoạn sang các tủ tiếp theo, các aptomat nhánh và công tơ 1 pha. Để thuận tiện cho quá trình chế tạo, đặt hàng, tủ được thiết kế đảm bảo đủ không gian tối đa lắp đặt cáp điện cho 8 công tơ đo đếm điện và được bảo vệ bằng các aptomat nhánh 1 pha. Từ các aptomat nhánh này sẽ kéo cáp đến các hộ phụ tải.

- Tủ Pillar - công tơ: Vỏ tủ bằng tôn dày 2mm sơn tĩnh điện lắp ngoài trời và được chế tạo đồng bộ theo yêu cầu sử dụng - Tủ điện hạ thế PILLAR chứa công tơ có kích thước 700(R)x425(S)x1200(C) bao gồm các thiết bị bảo vệ, đầu nối cáp đường trục.

- Mỗi tủ phân phối cáp điện cho 6-8 hộ tiêu thụ và tối thiểu 1 vị trí để phát triển tải.

- Thiết bị trong tủ 400A bao gồm các vật tư chính như sau:

Tủ điện hạ thế Pillar 600V (1200x700x425mm) -400A- 2 mặt có vị trí lắp công tơ loại 1: 16 tủ.

+ Thanh cái đồng chính 2MT50x5

+ Thanh cái nối vào ATM 2MT25x5

+ Thanh cái trung tính MT50x5

+ Sứ đỡ thanh cái hạ thế: 8 quả

+ Aptomat rẽ nhanh tủ đi tiếp: 3P-400A-50kA: 1 cái

+ Aptomat tổng nội bộ tủ : 3P-250A-36kA: 1 cái

+ Các ATM phụ tải và phụ kiện đầu nối hoàn thiện

- Bộ đỡ tủ điện: Bộ đỡ tủ bằng khung thép L50x50x5 mạ kẽm, chân chôn trong bê tông M200, xây tường dày 110, ốp gạch thẻ phần nổi trên vỉa hè. Định vị tủ và bộ tủ bằng bulong M14x60.
- Tiếp địa tủ phân phối hạ thế, tủ công tơ: để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Toàn bộ các tủ phân phối, tủ công tơ phải có tiếp địa an toàn, sử dụng 2 cọc tiếp địa bằng thép L63x63x6 dài 2,5m đóng dưới mặt đất sâu 0,7m, dây nối đất từ tủ xuống cọc tiếp địa dùng loại thép dẹt 25x4, sau khi thi công đảm bảo $R \leq 10\Omega$ (nếu không đạt trị số trên phải bổ sung thêm cọc nối đất). Tất cả các cọc tiếp địa, dây tiếp địa đều được mạ kẽm nhúng nóng. Hàng năm có chế độ kiểm tra bảo trì và đo kiểm để trị số điện trở đảm bảo tiêu chuẩn quy định.
- + Tủ Pillar - công tơ được đặt song song sát phía nhà dân, tủ đặt giữa phạm vi ranh giới giữa 2 nhà

b. Phương án thiết kế đường dây hạ thế hạ thế

b.1. Giải pháp cấp nguồn hạ thế:

b.1.1. Trạm biến áp ĐGD Liên Hà 5:

- Lộ 1 cấp điện từ TBA Liên Hà 5 cấp đến tủ PLLH5/1.1-->..... tủ PLLH5/1.4 (gồm 04 tủ điện chiều dài khoảng 264m trong đó:
 - + Cấp ngầm hạ áp 0,6/1KV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC/W- 4x120mm2 dài 284m (chiều dài sử dụng)
- Lộ 2 cấp điện từ TBA Liên Hà 5 cấp đến tủ PLLH5/2.1-->..... tủ PLLH5/2.4 (gồm 04 tủ điện chiều dài khoảng 210m trong đó:
 - + Cấp ngầm hạ áp 0,6/1KV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC/W- 4x120mm2 dài 230m (chiều dài sử dụng)
- Lộ 3 cấp điện từ TBA Liên Hà 5 cấp đến tủ PLLH5/3.1-->..... tủ PLLH5/3.4 (gồm 04 tủ điện chiều dài khoảng 277m trong đó:
 - + Cấp ngầm hạ áp 0,6/1KV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC/W- 4x120mm2 dài 297m (chiều dài sử dụng)
- Lộ 4 cấp điện từ TBA Liên Hà 5 cấp đến tủ PLLH5/4.1-->..... tủ PLLH5/4.4 (gồm 04 tủ điện chiều dài khoảng 328,5m trong đó:
 - + Cấp ngầm hạ áp 0,6/1KV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC/W- 4x120mm2 dài 348,5m (chiều dài sử dụng)

b.1.2. Trạm biến áp Chung cư:

- Di chuyển cột HH2-47.1 hiện nằm dưới lòng đường, lắp đặt 01 tủ điện Pillar chưa công tơ để di chuyển công tơ hoàn trả, tận dụng cáp hạ áp 0,6/1KV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC/W- 4x120mm2 hiện có.

*** Quy cách rải cáp**

- Cáp ngầm đi trong hào kỹ thuật đối với những đoạn tuyến có xây dựng hào kỹ thuật nằm trong dự án.
- Khi đặt cáp mới cạnh cáp đang vận hành phải có biện pháp để không làm ảnh hưởng cáp và đảm bảo khoảng cách giữa chúng 0,25m.

- Tại các vị trí giao chéo giữa đường cáp lực và đường ống nước đảm bảo khoảng cách $\geq 0,5m$ và cáp điện lực phải đặt phía dưới.
- Cáp 0,6/1KV đi trong ống HDPE được rải trong đất ở độ sâu 0,8m: Phía trên cáp lắp 1 lớp cát đen, tiếp theo là 1 băng nilon báo tín hiệu cáp, phía trên lấp đất bình thường.
- Khi lắp đặt cáp phải dùng mâm cuộn có giá đỡ phù hợp.
- Không đặt cáp dưới các toà nhà, ống nhựa chịu lực bảo vệ cáp phải được bọc kín hai đầu bằng dây tẩm bi tum.
- Tất cả các cạnh của ống bảo vệ cáp phải được làm nhẵn và các lỗ bên trong cạnh của ống phải được vát mép để không làm hỏng dây dẫn và cách điện.
- Đặt mốc báo cáp theo quy định (15 mét/mốc).
- Ở những đoạn cáp vượt các công trình ngầm khác phải báo đơn vị thiết kế để xử lý cụ thể.

2.4.2. Cách điện bằng gốm sứ 24KV:

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

Stt	Hạng mục	Đơn vị	Yêu cầu
1	Nhà sản xuất		
2	Nước sản xuất		Việt Nam
3	Mã hiệu		Nêu cụ thể
4	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương
5	Loại		Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post
6	Điện áp làm việc cực đại	kVrms	≥ 24
7	Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu	mm/kV	≥ 25 hoặc ≥ 31
8	Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn	kN	$\geq 12,5$

9	Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô	kVrms	≥ 85
---	---	-------	-----------

Yêu cầu kỹ thuật:

Sứ đỡ đường dây:

- Vật liệu

Phần cách điện bằng gốm cho sứ đỡ ĐDK 22kV kiểu PIN INSULATOR.

Trọn bộ các phụ kiện đồng bộ kèm theo kể cả bu lông, đai ốc, vòng đệm phải cung cấp đầy đủ. Phụ kiện kim loại phải làm bằng thép mạ nhôm nóng. Ty sứ phải được mạ một lớp chì chống ăn mòn.

- Kích thước

Sứ đỡ đường dây phải được ghi kích thước đầy đủ có kèm theo bản vẽ. Lỗ ở giữa có ren để lắp ty sứ có đường kính M20.

- Yêu cầu về điện và cơ học

Sứ đỡ đường dây phải đáp ứng những yêu cầu như đã chỉ ra trong tiêu chuẩn IEC 720 đối với sứ có ký hiệu R8 ET 125L (Sứ đỡ đường dây lắp trên đỉnh cột) và đáp ứng các yêu cầu nêu trong bảng thông số kỹ thuật chung và trong bảng sau:

Thông số kỹ thuật	Đơn Vị	R8 ET 125L
Tải trọng uốn cong phá hủy tối thiểu	kN	8

- Đánh ký hiệu

Phần sứ phải đánh ký hiệu rõ ràng tên nhà sản xuất hoặc dấu thương mại, năm sản xuất và điện áp định mức

Phụ kiện kim loại:

Sứ phải được cấp trọn bộ với các phụ kiện kim loại để đầu nối.

Các yêu cầu về thử nghiệm:

Toàn bộ các loại sứ cung cấp phải có giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình.

Toàn bộ sứ phải thông qua thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC 383 và tiêu chuẩn thử nghiệm của Việt Nam TCVN 5169 - 90, 5144 - 90, 5172 - 90.

Đóng gói và giao hàng:

Khi giao hàng vật liệu phải được đóng gói phù hợp với việc vận chuyển bằng đường biển và đóng gói trong các thùng gỗ.

2.4.3. Bộ LBS kiểu hở - dầu 24kV-630A-16kA/1S CO bằng tay - Ngoài trời

TT	Mô tả	Đơn vị	Yêu cầu
1	Nhà sản xuất		
	Mã hiệu sản phẩm		
	Nước sản xuất		

2	Loại		
3	Số pha		03
4	Chiều di chuyển của dao		Thẳng đứng
5	Lắp đặt		Nằm ngang
6	Thao tác		Bằng tay
7	Phụ kiện đi kèm để đáp ứng việc đóng cắt cầu dao khi treo trên tường		Đáp ứng
8	Vật liệu cách điện	A	Sứ gốm hay composite
10	Buồng dập hồ quang		
11	Điện áp cao nhất	kV	24
12	Dòng điện định mức	A	630
13	Chịu điện áp xung sét định mức		
	Giữa các pha với nhau và với đất đất	kV	125
	Giữa hàm tĩnh và hàm động khi dao mở	kV	145
14	Chịu điện áp tần số công nghiệp (uớt)		
	Giữa các pha với nhau và với đất	kV	50
	Giữa hàm tĩnh và hàm động khi dao mở	kV	60
15	Chịu dòng điện ngắn mạch định mức		
	- Đối với tiếp điểm chính (1s)	kA	16
	Khả năng đóng vào dòng ngắn mạch định mức Ima	kA	16
16	Khoảng cách phóng điện bề mặt tối thiểu	mm/kV	≥ 20
17	Khoảng cách pha-pha và pha-đất	mm	≥ 330
18	Thao tác an toàn phần cơ	Lần	≥ 1000
19	Cắt tải tác dụng	A	630
20	Cắt tải mạch vòng	A	400
21	Cắt tải điện cảm (máy biến áp không tải)	A	16
22	Cắt tải điện dung (đường cáp không tải)	A	10
21	Số lần cắt ở tải 400A	Lần	≥ 10
22	Trọng lượng	Kg	

2.4.4. Chống sét van đường dây 22kV

TT	Hạng mục	Đơn vị	Yêu cầu
I	Thông tin chung nhà sản xuất		
1	Nước sản xuất		Việt nam
2	Mã hiệu		Zno-24kV
3	Tiêu chuẩn áp dụng		IEC 60099-4
II	Thông tin về chế độ lưới điện		
1	Điện áp làm việc lớn nhất	kV	24
2	Tần số định mức	Hz	50
3	Chế độ làm việc của lưới điện		Trung tính trực tiếp nối đất
4	Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha		1,4
5	Chế độ đấu nối chống sét van		Pha – đất
III	Thông số kỹ thuật của chống sét		
1	Chủng loại		ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2	Cấp chống sét van		SL hoặc cao hơn
3	Điện áp định mức Ur	kV	≥ 18
4	Điện áp làm việc liên tục COV	kVrms	≥ 14,67 hoặc phù hợp với thiết kế và điều kiện vận hành lưới điện tại khu vực
5	Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV	kVrms	Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện
6	Dòng điện phóng định mức	kA	≥ 10

TT	Hạng mục	Đơn vị	Yêu cầu
7	Dòng điện phóng đỉnh	kApeak	≥ 100
8	Năng lượng nhiệt định mức Wth	kJ/kV*Ur	≥ 4
9	Khả năng phóng lặp lại - Qrs	C	≥ 1
10	Hệ số phối hợp cách điện		≥ 1,4
IV	Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van		
1	Vật liệu vỏ		Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối
2	Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil	kV	≥ 125
3	Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút)	kVrms	≥ 50
4	Chiều dài đường rò của cách điện	mm/kV	≥ 25 hoặc 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế)
5	Khả năng chịu đựng ngắn mạch	kA	≥ 25
6	Khả năng chịu lực tĩnh	kN	Đơn vị tư vấn tính toán
7	Khả năng chịu lực động	kN	Đơn vị tư vấn tính toán

2.4.5. Cáp ngầm 12.7/22(24) kV CuXLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x240mm2

STT	Mô tả	Đơn vị	Yêu cầu
1	Cáp 3 pha XLPE 22kV- ruột đồng		
2	Nhà sản xuất		
	Mã hiệu sản phẩm		
	Nước sản xuất		
3	Loại		Đồng
4	Số và tiết diện danh định của lõi cáp	mm ²	3x240
5	Điện áp cao nhất	kV	24
6	Số sợi đồng của lõi cáp	sợi	
7	Đường kính của lõi cáp	mm	

STT	Mô tả	Đơn vị	Yêu cầu
8	Độ dày danh định của lớp bán dẫn trong	mm	0,6
9	Loại vật liệu cách điện		XLPE, EPR & tương đương
10	Độ dày danh định của lớp cách điện	mm	
11	Độ dày danh định của lớp bán dẫn ngoài	mm	0,6
12	Độ dày của băng đồng cho từng pha một	mm	$\geq 0,127$
13	Độ gồ mép của băng đồng cho từng pha một	%	≥ 15
14	Khả năng chịu ngắn mạch của màn đồng (1s)	kA	
15	Loại vật liệu của vỏ bọc		PVC/PE
16	Độ dày của lớp vỏ bọc bên trong	mm	2,2-2,3
17	Độ dày của lớp vỏ bọc bên ngoài	mm	4,1-4,2
18	Đường kính ngoài của toàn bộ cáp	mm	
19	Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn	$^{\circ}\text{C}$	90
20	Khả năng mang tải (*)	A	
21	Điện trở một chiều của dây dẫn tại $t = 20^{\circ}\text{C}$	Ω/km	$\leq 0,0754$
22	Điện trở xoay chiều của dây dẫn tại $t = 90^{\circ}\text{C}$	Ω/km	
22	Điện dung của cáp	$\mu\text{F}/\text{km}$	
24	Điện kháng của cáp	Ω/km	
25	Hệ số tự cảm	mH/km	
26	Hệ số điện môi ($\text{tg } \delta$ tối đa)	$\times 10^{-4}\text{pC}$	
27	Điện trở cách điện của cáp	Ω/km	≥ 50.000
28	Khả năng chịu dòng ngắn mạch của cáp		
	$t = 0,1 \text{ s}$	kA	
	$t = 0,2 \text{ s}$	kA	

STT	Mô tả	Đơn vị	Yêu cầu
	$t = 0,3 \text{ s}$	kA	
29	Trọng lượng cáp	kg/km	
30	Trọng lượng dây dẫn đồng	kg/km	
31	Bán kính cong	m	
32	Chiều dài cáp tối đa trên lô cuộn cáp	m	250
33	Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuộn cáp	m	2,2
34	Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuộn cáp	kg	
35	Số lớp băng chống thấm (ở dưới lớp băng đồng)		1
36	Bột hoặc băng chống thấm		có

2.4.6. Cáp 24kV Cu/XLPE/PVC 1x50mm2

STT	Mô tả	Đơn vị	Yêu cầu
1	Cáp 1 pha XLPE 22KV- ruột đồng		
2	Nhà sản xuất		
	Mã hiệu sản phẩm		
	Nước sản xuất		
3	Loại		Đồng
4	Số và tiết diện danh định của lõi cáp	mm^2	1x50
5	Điện áp cao nhất	kV	24
6	Số sợi đồng của lõi cáp	sợi	
7	Đường kính của lõi cáp	mm	6,6-7,5
8	Độ dày danh định của lớp bán dẫn trong	mm	0,6
9	Loại vật liệu cách điện		XLPE, EPR & tương đương
10	Độ dày danh định của lớp cách điện	mm	5,5
11	Độ dày danh định của lớp bán dẫn ngoài	mm	0,6
12	Tiết diện của màn đồng	mm^2	≥ 16
13	Khả năng chịu ngắn mạch của màn đồng (1s)	kA	
14	Loại vật liệu của vỏ bọc		PVC/PE

15	Độ dày của lớp vỏ bọc bên trong	mm	1,2
16	Độ dày của lớp vỏ bọc bên ngoài	mm	1,9
18	Đường kính ngoài của toàn bộ cáp	mm	29
19	Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn	°C	90
20	Định mức dòng điện tối đa (*)	A	≥ 194
21	Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 20°C	Ω/km	≤ 0,387
22	Điện trở xoay chiều của dây dẫn tại t = 90°C	Ω/km	
22	Điện dung của cáp	μF/km	
24	Điện kháng của cáp	Ω/km	
25	Hệ số tự cảm	mH/km	
26	Hệ số điện môi (tg δ tối đa)	x .10 ⁻⁴ pC	
27	Điện trở cách điện của cáp	Ω/km	≥ 50.000
28	Khả năng chịu dòng ngắn mạch của cáp		
	t = 0,1 s	kA	≥ 22
	t = 0,2 s	kA	≥ 16
	t = 0,3 s	kA	≥ 13
29	Trọng lượng cáp	kg/km	1,170
30	Trọng lượng dây dẫn đồng	kg/km	
31	Bán kính cong	m	
32	Chiều dài cáp tối đa trên lô cuộn cáp	m	1000
33	Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuộn cáp	m	2,2
34	Số lớp băng chống thấm		2
35	Bột hoặc băng chống thấm		có

2.4.7. Đặc tính kỹ thuật: Cáp hạ thế 0.6/1kV -Cu-XLPE/PVC/DSTA/PVC -W 4x120mm²

STT	Mô tả	Đơn vị	Yêu cầu
1	Cáp hạ thế 0.6/1kV		
2	Nhà sản xuất		
	Mã hiệu sản phẩm		
	Nước sản xuất		

STT	Mô tả	Đơn vị	Yêu cầu
3	Loại		đồng
4	Số và tiết diện danh định của cáp	mm ²	4x120
5	Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi)	Sợi	
6	Đường kính lõi (1lõi)	mm	12.3-13.5
7	Loại vật liệu cách điện		XLPE
8	Độ dày danh định của lớp cách điện	mm	1.2
9	Loại vật liệu vỏ bọc		PVC/PE
10	Độ dày danh định của lớp vỏ bọc	mm	2.5
11	Đường kính ngoài của cáp	mm	47.6
12	Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn	°C	90
13	Khả năng mang tải của cáp	A	
14	Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t ⁰ = 20°	Ω/km	0.153
15	Điện trở cách điện của cáp	Ω/km	
16	Trọng lượng của lõi dây	kg/km	6.1413
17	Trọng lượng của toàn bộ cáp	kg/km	
18	Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuộn cáp	m	500
19	Đường kính mặt bích tối đa của lô cuộn cáp	m	
20	Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp	kg	

STT	Mô tả	Đơn vị	Yêu cầu
21	Số giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test		Có
22	Chống thấm dột		Có

2.4.8. Tủ trung thế 24KV 3 ngăn (2 ngăn CDPT, 1 ngăn MC)

Tủ RMU 24kV loại ngoài trời: không mở rộng được, có ngăn sang máy biến áp dùng máy cắt

TT	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Yêu cầu
1	Các yêu cầu kỹ thuật chung		
1.1	Nhà sản xuất		
1.2	Kiểu		Compact
1.3	Điện áp định mức	kV	22
1.4	Điện áp hệ thống cao nhất	kV	24
1.5	Chịu điện áp tần số công nghiệp (uớt)		
	Pha-đất và pha-pha	kV	50
	Giữa hàm tĩnh và hàm động khi thiết bị ở vị trí mở	kV	60
1.6	Chịu điện áp xung sét định mức		
	Pha-đất và pha-pha	kV	125
	Giữa hàm tĩnh và hàm động khi thiết bị ở vị trí mở	kV	145
1.7	Chịu dòng điện ngắn mạch định mức (1s)	kA	20
2	Thanh cái -RMU		
2.1	Dòng điện định mức	A	630
2.2	Vật liệu làm thanh cái		Đồng
2.4	Cách điện		SF6 /chân không
3	Cầu dao phụ tải		
3.1	Số cực		3
3.2	Cách điện		SF6 /chân không
3.3	Dòng điện ngắn mạch định mức (1s)	KA	20
4	Ngăn máy cắt		
4.1	Số cực		03
4.2	C, ch điện		SF6 /chân không
4.3	Dòng định mức	A	20

2.4.9. Hộp đầu cáp Tplug 24kV 3x240mm2

STT	Mô tả	Đơn vị	Yêu Cầu
1	Hộp đầu cáp T-Plug	Bộ	
2	Nhà sản xuất		
	Mã hiệu sản phẩm		
	Nước sản xuất		
3	Loại		
4	Vật liệu		
5	Số lõi cáp / vật liệu		3 lõi/ đồng
6	Tiết diện cáp	mm ²	
7	Loại vật liệu cách điện của cáp		XLPE hoặc EPR
8	Dòng điện định mức	A	630
9	Điện áp cao nhất	kV	24
10	Phụ kiện đầu nối		Có
11	Đầu cốt sử dụng vật liệu có thể đầu nối cho cáp đồng và cáp nhôm, sử dụng bulông có đầu đứt khi đủ lực siết chặt (bu-lông lực). Đầu cốt phải có mỡ bảo vệ (đi kèm) để chống oxy hóa và có thể sử dụng với cáp đồng hoặc cáp nhôm.		Có
12	Tiết diện dây nối đất cho mỗi pha	mm ²	
13	Chiều dài dây nối đất	mm	
14	Số lượng dây nối đất	Sợi	
15	Trọng lượng	kG	
16	Kích thước	mm	

2.4.10. Hộp đầu cáp Tplug 24kV 1x50mm2

STT	Mô tả	Đơn vị	Yêu Cầu
1	Hộp đầu cáp T-Plug	Bộ	
2	Nhà sản xuất		

	Mã hiệu sản phẩm		
	Nước sản xuất		
3	Loại		
4	Vật liệu		
5	Số lõi cáp / vật liệu		1 lõi/ đồng
6	Tiết diện cáp	mm ²	
7	Loại vật liệu cách điện của cáp		XLPE hoặc EPR
8	Dòng điện định mức	A	630
9	Điện áp cao nhất	kV	24
10	Phụ kiện đầu nối		Có
11	Đầu cốt sử dụng vật liệu có thể đầu nối cho cáp đồng và cáp nhôm, sử dụng bulông có đầu đứt khi đủ lực siết chặt (bu-lông lực). Đầu cốt phải có mỡ bảo vệ (đi kèm) để chống oxy hóa và có thể sử dụng với cáp đồng hoặc cáp nhôm.		Có
12	Tiết diện dây nối đất cho mỗi pha	mm ²	
13	Chiều dài dây nối đất	mm	
14	Số lượng dây nối đất	Sợi	
15	Trọng lượng	kG	
16	Kích thước	mm	

2.4.11. Tủ hạ thế tổng 600V- 1000A

STT	Thông số Kỹ thuật	Đơn vị	Yêu cầu
1	Yêu cầu kỹ thuật chung		
	Nhà sản xuất		
	Mã hiệu sản phẩm		
	Nước sản xuất		
	Kiểu		
	Điện áp danh định	kV	0.4
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị	kV	0.6/1
	Tần số	HZ	50
	Dòng ngắn mạch danh định	kA/1s	50

	Dòng điện ngắn mạch danh định cao nhất (đỉnh)	kA	125
	Khoảng cách đường rò nhỏ nhất	mm/kV	20
	Mức cách điện	KV	0.6/1
	Điện áp thử AC 50HZ trong 1 phút	kV	3.5
	Điện áp xung danh định	KV	8.0
	Nhiệt độ môi trường	°C	25
	Mức bảo vệ ngoài trời		IP54
	Mức bảo vệ trong nhà		IP45
	Vật liệu thanh cái		Đồng mạ
	Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ		Có
2	Tủ điện tổng 600V-1000A		
	Hệ thống 4 thanh cái	mm ²	(trương đương) 2x50x5
	Dòng điện định mức ATM tổng	A	630
	Dòng điện định mức các lộ ra	A	250/400
	Số lộ ra		3
	ATM 3 pha cấp tự dùng		Có
	ATM 3 pha cấp cho tụ		Có
	Các thiết bị đo lường		
	Các A đủ thang đo có kim chỉ thị max	Cái	3
	Volmet 0-500V CL2 có khoá chuyển mạch	Cái	1
	Công tơ 3 pha kWh 230/400-5A-CL1	Cái	1
	Máy biến dòng	Bộ	2(7 quả)
	Chống sét hạ áp		Có

2.4.12. Ống nhựa HDPE D195/150 :

STT	Mô tả	Yêu cầu
1	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm	KSC 8455:2005
2	Vật liệu	Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung chất phụ gia để tăng cường khả năng chống ooxxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế.
3	Màu của ống nhựa	- Màu đỏ hoặc cam.

STT	Mô tả	Yêu cầu
		- Màu của ống phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường
4	Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáo khi thay đổi cũng như khi luồn vào	
5	Mặt trong và ngoài không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ...	
6	Mặt cắt vuông góc với trục của ống phải có hình tròn	
	Dây môi để kéo cáp luồn ống: - Dây môi phải lắp sẵn bên trong ống và được cố định vào 2 đầu của bành ống. - Dây môi phải liên tục, không có mối nối. - Kích thước dây môi: + Đối với ống có đường kính trong $\leq 80\text{mm}$ + Đối với ống có đường kính trong $\geq 100\text{mm}$	
	Đường kính danh định của ống:	195
	Đường kính ngoài d [mm] Đường kính trong d [mm]	195 $\pm$ 4,0 150 $\pm$ 4,0
	Độ bền đối với hóa chất ăn mòn: - Dung dịch NaCl 10% - Dung dịch H ₂ SO ₄ 30% - Dung dịch HNO ₃ 40% - Dung dịch NaOH 40% - Dung dịch Ethyl Alclcohol 95%	Biến đổi khối lượng [g/m ²] Trong phạm vi $\pm 0,5$ Trong phạm vi $\pm 0,5$ Trong phạm vi $\pm 1,0$ Trong phạm vi $\pm 0,5$ Trong phạm vi $\pm 4,0$
	Khả năng chống cháy	Các tia lửa phải tắt một cách tự nhiên qui định theo IEC 61386-1
	Nhiệt độ hóa mềm của của vật liệu:	$\geq 75^{\circ}\text{C}$
	Chiều dài ống xoắn	Theo hồ sơ thiết kế được duyệt

STT	Mô tả	Yêu cầu

2.4.13. Ống nhựa HDPE D130/100 :

STT	Mô tả	Yêu cầu
1	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm	KSC 8455:2005
2	Vật liệu	Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung chất phụ gia để tăng cường khả năng chống ooxxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế.
3	Màu của ống nhựa	- Màu đỏ hoặc cam. - Màu của ống phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường
4	Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáo khi thay đổi cũng như khi luồn vào	
5	Mặt trong và ngoài không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ...	
6	Mặt cắt vuông góc với trục của ống phải có hình tròn	
	Dây môi để kéo cáp luồn ống: - Dây môi phải lắp sẵn bên trong ống và được cố định vào 2 đầu của bành ống. - Dây môi phải liên tục, không có mối nối. - Kích thước dây môi: + Đối với ống có đường kính trong $\leq 80\text{mm}$ + Đối với ống có đường kính trong $\geq 100\text{mm}$	
	Đường kính danh định của ống:	130
	Đường kính ngoài d [mm] Đường kính trong d [mm]	130 $\pm$ 4,0 100 $\pm$ 4,0
	Độ bền đối với hóa chất ăn mòn: - Dung dịch NaCl 10%	Biến đổi khối lượng [g/m ²] Trong phạm vi $\pm 0,5$

STT	Mô tả	Yêu cầu
	- Dung dịch H ₂ SO ₄ 30% - Dung dịch HNO ₃ 40% - Dung dịch NaOH 40% - Dung dịch Ethyl Alclcohol 95%	Trong phạm vi ±0,5 Trong phạm vi ±1,0 Trong phạm vi ±0,5 Trong phạm vi ±4,0
	Khả năng chống cháy	Các tia lửa phải tắt một cách tự nhiên qui định theo IEC 61386-1
	Nhiệt độ hóa mềm của của vật liệu:	≥75°C
	Chiều dài ống xoắn	Theo hồ sơ thiết kế được duyệt

II.2.2. Thiết kế chiếu sáng

a. Tiêu chuẩn thiết kế:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07-7 : 2023/BXD về Các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình chiếu sáng - ban hành theo thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây Dựng.
- Quy phạm trang bị điện ban hành kèm quyết định số 19/2006/QĐ-BCN.
- Tiêu chuẩn thiết kế điện: Theo Qui phạm trang bị điện - phần II Hệ thống đường dây dẫn điện -11TCN-19-2006.
- Theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13608:2023 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng
- Căn cứ Tiêu chí kỹ thuật đối với đèn điện LED sử dụng trong chiếu sáng công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội tại văn bản số 8298/SXD-MT ngày 21/9/2016 của Sở Xây dựng Hà Nội.

b. Giải pháp kỹ thuật cho hệ thống chiếu sáng:

b.1. Tính toán lựa chọn chiếu sáng:

Theo tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường phố, quảng trường đô thị TCXDVN 259:2001 và QCVN 07-7-2023;BXD thì với tuyến đường đơn, chiều rộng lòng đường nhỏ hơn hoặc bằng chiều cao đèn nên phải bố trí đèn một bên đường. Vì vậy lựa chọn kiểu bố trí đèn một bên.

Chỉ tiêu thiết kế: Đoạn đường có chiếu sáng được xác định là đường liên thôn ở tuyến 1,6 và đường nội bộ ở tuyến 2,3,4,5 :

Phương án bố trí chiếu sáng:

Hệ thống chiếu sáng cần phải đảm bảo yêu cầu chiếu sáng, hài hòa với cảnh quan xung quanh làm tăng thêm vẻ đẹp của tuyến đường, đồng thời đảm bảo đồng bộ với các tuyến đường tiếp giáp của khu vực bên cạnh.

- Tuyến 1,6: Chiều rộng lòng đường thiết kế là 7m, hè rộng 5m bố trí đặt cột đèn 1 bên phía vỉa hè. Sử dụng cột đèn cao 8m, cần vươn 1,5m, bóng đèn sử dụng bóng đèn LED công suất 80W có hiệu suất sáng 120-135 (Lm/W).

- Tuyến 2,3,4,5: Chiều rộng lòng đường thiết kế là 6m, hè rộng 3m bố trí đặt cột đèn 1 bên phía vỉa hè. Sử dụng cột đèn cao 8m, cần vươn 1,5m, bóng đèn sử dụng bóng đèn LED công suất 80W có hiệu suất sáng 120-135 (Lm/W).

- Khu công viên cây xanh, trồng cột đèn năng lượng mặt trời cao 8m, đèn chiếu sáng đèn LED công suất 80W.

Tim cột đèn chiếu sáng cách mép đường ~ 0,7m, khoảng cách các cột đèn trung bình khoảng 29m, chi tiết trong các bản vẽ thiết kế mặt bằng.

Ghi chú: Khoảng cách giữa cột đèn và cây xanh từ 1m-2m theo quy định Thông tư 20/2005/TT-BXD, vị trí bố trí cột đèn không được trước cửa nhà dân.

Sử dụng phần mềm Dialux tính toán chiếu sáng kết quả đạt được như sau:

Nội dung	Theo QCVN07-7:2023	Kết quả tính	Kết luận
Độ chói trung bình L(Cd/m ²)	1,41	1.00	Đạt
Độ đồng đều chung U ₀	0,5	0,40	Đạt
Độ đồng đều dọc trục U ₁	0,65	0,60	Đạt
Độ tăng ngưỡng tối đa TI (%)	13	15	Đạt

b.3. Phương án cấp nguồn và điều khiển:

- Nguồn điện cấp cho hệ thống chiếu sáng được lấy tại tủ chiếu sáng được cấp nguồn từ trạm biến áp ĐGD Liên Hà 5.

- Cấp cấp nguồn cho tủ điều khiển chiếu sáng 01 sử dụng loại cáp lõi đồng 3 pha 4 dây trung tính nối đất 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x25mm².

- Tủ ĐKCS bố trí 01 lộ cáp ngầm lõi đồng loại 3 pha 4 dây trung tính nối đất 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x10mm² từ tủ điện ĐKCS đến các cột đèn chiếu sáng. Toàn bộ cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HDPE D65/50 chôn trong đất ở độ sâu ≥0.7m đối với vị trí trên hè và chôn sâu ≥1.0m với đoạn qua đường (đoạn qua đường cáp được luồn thêm ống thép mạ kẽm OT-D88.3).

- Dây lên bộ đèn sử dụng loại 0,6/1kV Cu/PVC/PVC 3x1,5mm² cho đèn chiếu sáng đường.

- Để đấu nối từ tuyến cáp trực lên đèn, trên mỗi cột đèn chiếu sáng lắp 01 bảng điện bằng Bakelite để tiến hành đấu nối. Các bảng điện được đặt chìm trong cột tại vị trí cửa cột và được đậy bằng cánh cửa cột, các đầu cáp được xử lý bằng đầu cốt đồng, sau khi đấu nối xong được băng bằng băng cách điện

Phân pha trên mỗi tuyến, đèn được đấu liên tục theo thứ tự pha A, B, C xen kẽ nhau nhằm đảm bảo khi mất một pha tuyến đường vẫn được chiếu sáng nhờ có các đèn đấu với 2 pha còn lại và máy biến áp không bị làm việc lệch pha.

Tổng công suất chiếu sáng là 3,28KW.

b.4. Cột thép cần đơn cao 8m:

- Cột thép bát giác cần đơn cao 8m, cột được làm từ thép CT3, $s_b=370-490$ N/mm², $s = 240-250$ N/mm², cột được mạ kẽm nhúng nóng phù hợp với tiêu chuẩn BS729, ASTM A123, bảo đảm độ bền cao và mỹ quan.

- Thiết kế và chế tạo phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn BS 5649, TR7.

- Vật liệu sử dụng cho cột đèn phù hợp với tiêu chuẩn JIS 3101, JIS 3106.

- Thân cột được chế tạo từ một tấm tôn liền (không cho phép hàn nối ngang thân) với các thông số kỹ thuật như sau:

- + Chiều dày thân cột: 3.5mm
- + Giới hạn bền: ≥ 4000 kg/cm²
- + Giới hạn uốn: ≥ 2500 kg/cm²
- + Độ giãn dài tương đối: $\geq 21\%$

- Độ không thẳng của đường sinh < 2 mm/1m và $< 0.2\%$ chiều dài toàn cột

- Nắp cửa cột được mài nhẵn, khi lắp đặt đảm bảo khe hở đều $< 1,5$ mm.

- Cột có mặt bích đế phù hợp với khung móng, thuận tiện cho việc vận chuyển, lắp dựng, thay thế khi cần thiết.

- Cột được trồng trên nền đất với khung móng và bê tông móng phù hợp.

b.5. Đèn Led chiếu sáng đường phố IP66 80W

- Phân bố ánh sáng bán rộng

- Công suất : 80W

- Quang thông đèn: ≥ 120 LM

- Nhiệt độ màu: 4000K

- Nhiệt độ làm việc -10 độ C đến 65 độ C

- Chỉ số hiển thị màu: RA $\geq 70\%$

- Tuổi thọ ≥ 50.000 H TA=30 độ C (B50/L70)

- Chỉ số chống bụi nước phản quang: $\geq$ IP66

- Cấp cách điện: CLASS 1

- Chống sét lan chuyen : 10kV

- Lực chống va đập: $\geq$ IK08

- Thân đèn làm bằng nhôm đúc áp lực cao

- Bộ phận quang học bằng thấu kính chuyên dụng, góc chiếu bán rộng.

- Dải điện áp hoạt động: AC 100-277V

- Chóa đèn có khả năng tự động tiết giảm công suất

- Tuân thủ theo quy định tại văn bản số 8298/SXD-MT ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Sở xây dựng Hà Nội về việc: tiêu chí kỹ thuật đối với đèn điện LED sử dụng trong hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố.

b.6. Đèn năng lượng mặt trời: 80W:

- Hiệu suất phát quang của bộ đèn ≥ 120 LM/W

- Nhiệt độ môi trường khi vận hành $-5^{\circ}\text{C} < T_a < 60^{\circ}\text{C}$

- Cấp bảo vệ của phần quang và ngăn linh kiện IP66

- Độ chịu va đập của kính đèn IK 08.

- Nhiệt độ màu 5000K(Ánh sáng trắng)

- Thân đèn bằng nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện chuyên dụng ngoài trời màu sơn RAL7035(kem sáng).

- Thông số kỹ thuật năng lượng mặt trời:

- Pin lưu trữ:

+ Công suất: 12.8V/60AH. Loại LiFePO4

+ Kích thước Pin: 470*138*102mm

- Tấm thu năng lượng:

+ Solar panel chất liệu MONO

+ Công suất: 18V/150W.

+ Kích thước Solar: 670*1300*30mm

- Bộ điều khiển:

+ Controller : SRNE DM80

+ Nạp đầy tối đa với 6h nắng, bảo vệ quá nhiệt, quá dòng.

*** Thông số chung:**

- Bộ đèn năng lượng có tuổi thọ lớn hơn 2.500 chu kỳ sạc - xả.

- Điều khiển sạc chống quá dòng, ngắn mạch, quá tải...
- Đèn được lập trình tiết giảm tự động 3 cấp công suất: 4 giờ đầu tiên đèn hoạt động 100% công suất, 3 giờ tiếp theo đèn hoạt động 70% công suất, thời gian còn lại đến lúc tắt đèn hoạt động 50% công suất).
- Bảo hành: 5 năm

b.7. Bê tông móng cột:

- Sử dụng đồng nhất bê tông móng cột mác 200.
- Trong khối bê tông chôn bộ khung bu lông M24x300x300x675 cho cột thép 8m. Các khung móng đã được cố định vị trí để lắp ráp với đế cột đèn.

b.8. An toàn hệ thống:

Bảo vệ chống ngắn mạch và quá tải: Cấp trục được bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch 2 cấp tại tủ điện bằng aptomat. Mỗi đèn được bảo vệ bằng 1 aptomat đặt tại bảng điện.

Hệ thống tiếp địa cho toàn bộ các tủ điện, cột đèn chiếu sáng được nối với hệ thống tiếp địa an toàn đóng 01 cọc L63x63x6 -2500 được mạ kẽm nhúng nóng, ở độ sâu 0,7 với $R_{tt} \leq 10\Omega$ (nếu không đạt trị số phải đóng bổ xung thêm cọc).

Hệ thống tiếp địa lắp lại của tuyến chiếu sáng bao gồm hệ thống cọc và tia hỗn hợp, khoảng cách hệ thống tiếp địa lắp lại từ 200-250m ta đóng 01 bộ tại vị trí cột đèn đóng các cọc L63x63x6-2500 được mạ kẽm nhúng nóng ở độ sâu 0,7.

Toàn bộ hệ thống cột đèn chiếu sáng được bố trí hệ thống tiếp địa bao gồm cọc tiếp địa và sử dụng dây đồng M10 làm tiếp địa liên hoàn, đi song song với hệ thống cáp chiếu sáng để nối liên hoàn hệ thống cọc tiếp địa làm thành một hệ thống tiếp địa chung. Sau khi kết nối thành mạch liên hoàn trị số điện trở $R_{tt} \leq 4\Omega$ Tại mỗi vị trí cột chiếu sáng, dây tiếp địa được đấu trực tiếp với thân cột và trung tính nguồn.

b.9. Điều khiển, vận hành, quản lý và bảo trì:

- Thiết bị điều khiển
- + Hệ thống chiếu sáng được điều khiển thông qua tủ điều khiển chiếu sáng. Chế độ vận hành của tuyến chiếu sáng được điều khiển tự động tại chỗ thông qua rơ le thời gian lắp tại các tủ điều khiển trên.
- + Tủ điều khiển chiếu sáng là loại ngoài trời, có khóa, được cố định trên bề bê tông bố trí trên vỉa hè. Tại các vị trí ra vào tủ điện phải sử dụng các đệm cao su phù hợp.
- Chế độ vận hành hệ thống chiếu sáng

+ Các dây đèn chiếu sáng được bảo vệ bằng Aptomat MCCB và được điều khiển đóng cắt tự động bằng các công tắc thời gian kết hợp với công tắc quang điện, khởi động từ, đóng cắt bằng tay dùng công tắc lắp trong tủ phân phối điện chiếu sáng.

+ Các đèn được điều khiển mức độ sáng tự động cài đặt sẵn 5 cấp theo thời gian đã định, được điều khiển bật tắt bằng rơ le thời gian đặt trong tủ ĐKCS.

+ Các đèn được đấu theo thứ tự cân pha A, B, C.

- Quản lý và bảo trì hệ thống chiếu sáng


+ Đơn vị quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng phải lập danh sách thống kê, cập nhật trên bản vẽ vị trí các cột.

+ Đơn vị quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng lập kế hoạch duy tu hệ thống cột, thống kê các cột không đảm bảo an toàn và thông báo cho các đơn vị có hệ thống đường dây đi nổi trên cột để phối hợp xử lý, có biện pháp di chuyển, bổ sung cột cho phù hợp và sắp xếp lại các đường dây treo trên cột đảm bảo an toàn.

+ Khi có sự cố cột, tình huống khẩn cấp, đơn vị quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng là đầu mối phối hợp với các đơn vị có đường dây đi nổi trên cột khắc phục sự cố.

PHẦN CÁC BẢN VẼ

PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG, HẠ THỂ



ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỨ LÂM
PHÒNG KINH TẾ

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên: *Đang*

Lê Huy Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 110

THẨM TRA

Theo Văn bản số:/.....
ngày tháng năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên: *Đang*

CHÚ THÍCH:

SI	CẦU CHỈ TỰ RƠI
◆	CẦU DAO PHỤ TẢI
-----	CÁP NGẦM 24KV
————	DÂY DẪN ĐI NƠI
⊕	CỘT BTLT

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



Số điện thoại: 0243.968.7777
TEL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THỨ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THỨ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN
ĐỒNG ANH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

Nam
KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:	<i>Nam</i>
KHỔNG MINH NAM	
VẼ:	<i>Đang</i>
PHẠM CÔNG DOANH	
KIỂM TRA:	<i>Đang</i>
ĐỖ VĂN TỰ	

TÊN BẢN VẼ

SƠ ĐỒ 1 SƠ
TUYẾN ĐIỆN TRUNG THÉ

HOÀN THÀNH	2026
BẢN VẼ	CĐ: 03

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG KINH TẾ

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:/.....


Ngày tháng năm 20.....

Người thẩm định ký tên:.....

Lê Huy Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số 01/2008/CT-LĐ - PHỐ TÊN ANH - M

TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN

ĐỒ VẼ BẢN VẼ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHÔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:

KHÔNG MINH NAM

VẼ:

PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:

ĐỒ VẼ BẢN VẼ

TÊN BẢN VẼ

SƠ ĐỒ CỘT ĐIỂM ĐẦU
(CỘT 14)

HOÀN THÀNH

2026

BẢN VẼ

CD: 04

1215
2055

500

19	Biến điện áp 1 pha 2 cực 22/0.4kV		bộ	01	
18	Ống nhựa HDPE	HDPE195/150	m	05	
17	Cáp nhôm bọc AC-150mm2	AL/HDPE/XLPE/PVC-22KV-1X150mm2	m	30	
16	Dây cáp đồng đầu TT CSV	Cu/PVC 1x50mm2	m	4.5	8 đầu cốt M50
15	Ghíp nhôm 3 bulong 50-240	3BL 50-240	cái	06	
14	Đầu cốt đồng nhôm AM240	AM-240	cái	06	
13	Thang sắt	TS	bộ	01	
12	Ghế thao tác	GTT	bộ	01	
11	Xà phụ 1 pha	XP1	bộ	01	
10	Xà phụ 2 pha	XP2	bộ	01	
9	Xà phụ 3 pha, Chống sét van	XP3-CSV	bộ	01	
8	Xà đỡ CD+HDC	XCD+HDC	bộ	01	
7	Côliê ôm cáp lên cột		bộ	01	
6	Sứ đứng 22kV cả ty	SDD-22	quả	10	
5	Đầu cáp ngoài trời	22kV-(3x240)mm²	hộp	01	
4	Chống sét van đường dây 22kV	22kV-10kA kèm hạt nổ	bộ	01	
3	Thanh line đồng	MT50x5	m	03	
2	Thanh dẫn đồng bọc	Cáp đồng XLPE-22kV-1x50mm²	m	02	6 đầu cốt đồng M50
1	Bộ LBS kiểu hở - dầu - ngoài trời	22kV-630A-16kA/s	bộ	01	Kèm tay đặt cầu dao
Số hiệu	Tên thiết bị - Vật tư	Quy cách	Đơn vị	Số lượng	GHI CHÚ

BẢNG KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 11E



THẨM TRA

Theo Văn bản số:/.....

ngày tháng năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:

[Signature]




B-B

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG KINH TẾ

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên:.....

Lê Huy Hoàng



15	CỘT LY TÂM 12		CỘT	2	
14	GIÁ ĐỖ MBA		BỘ	1	
13	THANG TRÈO		BỘ	1	
12	GHẾ THAO TÁC		BỘ	1	
11	XÀ ĐỖ CẦU CHỈ TỰ RƠI, CSV		BỘ	1	
10	XÀ ĐỖ SỨ TRUNG GIAN		BỘ	2	
9	XÀ ĐẦU TRẠM XD2		BỘ	2	
8	TỦ ĐIỆN HẠ THẾ TRỌN BỘ	600V-1000A	TỦ	1	
7	CÁP HẠ THẾ	CU/XLPE/PVC-0.6/1KV-1X120	M	56	
6	SỨ ĐỨNG	22KV	QUẢ	22	
5	THANH DẪN	CU/XLPE-22KV-1X50MM2	M	15	
4	THANH DẪN	CU/XLPE-22KV-1X50MM2	M	12	
3	CHỐNG SÉT OXIT KIM LOẠI	22KV	BỘ	1	
2	CẦU CHỈ TỰ RƠI	SI-22KV	BỘ	1	
1	MÁY BIẾN ÁP	630KVA-22/0.4KV	MÁY	1	
TT	TÊN THIẾT BỊ	QUI CÁCH	Đ.VỊ	S.LƯỢNG	GHI CHÚ

BẢNG KÊ THIẾT BỊ - VẬT TƯ


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 11C

THẨM TRA

Theo Văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

[Signature]

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số đường Cao Lỗ - Phố Tô Mậu Anh - HN
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIẢ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN
H. ĐỒNG ANH - TP. HÀ NỘI

ĐỖ VĂN TỰ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN



THIẾT KẾ:
KHỔNG MINH NAM
VẼ:
PHẠM CÔNG DOANH
KIỂM TRA:
ĐỖ VĂN TỰ

TÊN BẢN VẼ

SƠ ĐỒ TRẠM BIẾN ÁP
HÀ PHONG 1
CS630KVA-22/0.4KV
(TRƯỚC DI CHUYỂN)

HOÀN THÀNH 2026

BẢN VẼ CD: 05



ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LAM
PHÒNG KINH TẾ

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên: *Hoàng*

Lê Huy Hoàng

Số hiệu	Tên thiết bị - Vật tư	Quy cách	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
13	Biển báo CD, cáp đến, cáp đi		cái	03	
12	Cáp ngầm 22kV	Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x240	m	12	
11	Ống nhựa HDPE	HDPE195/150	m	05	
10	Dây cáp đầu CSV	22kV-Cu/PVC-50mm ²	m	02	6 đầu cốt đồng M50
9	Dây đồng đầu TT CSV	Cu/PVC-50mm ²	m	4,5	8 đầu cốt đồng M50
8	Kẹp hotline + quai		bộ	03	
7	Cáp lõi đồng 22kV thanh cái	22kV-Cu/XLPE/PVC-1x240mm ²	m	7,8	6 đầu cốt đồng nhôm AM240
6	Côliê ôm cáp lên cột		bộ	01	
5	Xà đỡ đầu cáp, chống sét van	ĐC+ CSV-22	bộ	01	
4	Xà đỡ cầu dao phụ tải đỉnh cột		bộ	01	
3	Hộp đầu cáp ngoài trời	22kV-(3x240)mm ²	hộp	01	Bao gồm cả đầu cốt 2 hai lỗ
2	Chống sét van	ZnO-22kV	bộ	01	
1	Cầu dao phụ tải ngoài trời	22kV-630A-16kA/s	bộ	01	Kèm tay đặt cầu dao


BẢNG KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA

Theo Văn bản số:/.....
ngày tháng năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên: *Đỗ Văn Tư*

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số 01 Đường Cao Li - Phố Tô Đình Anh - HN
TELL : 0243.988.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LAM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LAM, TP. HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN
H. ĐỒNG ANH - TP. HÀ NỘI
ĐỖ VĂN TƯ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHÔNG MINH NAM

KS. KHÔNG MINH NAM

THỰC HIỆN




THIẾT KẾ: *KS. KHÔNG MINH NAM*
VẼ: *PHẠM CÔNG DOANH*
KIỂM TRA: *ĐỖ VĂN TƯ*

TÊN BẢN VẼ

SƠ ĐỒ TRẠM BIẾN ÁP
HÀ PHONG 1
CS630KVA-22/0.4KV
(SAU DI CHUYỂN)

HOÀN THÀNH 2026

BẢN VẼ CS: 06




④ Coliê bắt cáp

③ Thanh bắt hộp đầu cáp



Lê Huy Hoàng




GHI CHÚ :

1. Các chi tiết được chế tạo bằng thép CT3 và mạ kẽm nhúng nóng theo 18TCN-04-92
2. Bulol + ecu + vòng đệm mạ kẽm theo tiêu chuẩn TCVN 22.48.77
3. Mỗi hàn theo tiêu chuẩn 20TCN 170.89 (h=6mm).

BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU							
Số hiệu	Tên chi tiết	Nguyên vật liệu	Kích thước (mm)	Số lượng	Đơn vị	Toàn bộ	Ghi chú
9	Bu lông M12x45	Φ12	45	02	0,10	0,2	Ren 40
8	Bu lông M14x45	Φ14	45	10	0,13	1,3	Ren 40
7	Bu lông M20x500	Φ20	550	04	1,58	6,32	Ren 150
6	Thanh bắt LBS	U65x36x4,4	444	02	2,62	5,24	
5	Vấu xà	L63x63x6	70	08	0,4	3,2	
4	Côliê bắt cáp	dẹt-50x5	378	01	0,75	0,75	
3	Thanh hộp đầu cáp	L63x63x6	444	01	2,54	2,54	
2	Thanh chống	L70x70x7	1730	02	12,78	25,56	
1	Thanh xà	L70x70x7	2075	02	14,1	28,2	
BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU							

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số 01/2008/CT-LĐ-PT-TĐ-Hà Sơn - HN
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HIKT KHU ĐÀU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ S. XÃ LIỀN HÀ, HUYỆN

BAN QUẢN LÝ
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HÀ TẮNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN

ĐỖ VĂN TỰ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:

KHỔNG MINH NAM

VẼ:

PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:

ĐỖ VĂN TỰ

TÊN BẢN VẼ

XÀ ĐỖ CẦU ĐẠO PHỤ TÀI,
ĐẦU CÁP (XCDPT+ĐC)

HOÀN THÀNH

2026

BẢN VẼ

CD: 07

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or arm, showing two views: a side view and a front view.

Side View (Top):

- Part: BULÔNG M20x300
- Joint: HÀN ĐIỆN
- Mounting hole diameter: 50
- Total length: 556
- Radius: R346
- Distance from end to start of curve: 226
- Base width: 46

Front View (Bottom):

- Length: 420
- Radius: R95
- Joint: HÀN ĐIỆN





LONG M20-300
Lê Huy Hoàng
HÂN DIỆN

Theo Văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:


STT	Tên chi tiết	Quy cách	Kích thước (mm)	Số lượng	Khối lượng (kg)	
					Đơn vị	Toàn bộ
Xà						
1	Thanh xà 1	U100x46x6	1800	2	14.40	28.80
2	Thanh xà 2	U100x46x6	815	2	6.52	13.04
	Bu lông M20x300	M20x300	300	2	0.91	1.82
3	Ôm cột	S=8	720x80	2	3.62	7.24
4	Bu lông M16x300	M16x50	50	2	0.17	0.33
Khối lượng tổng cộng						51.21
Tiếp địa						
1	Cờ tiếp địa	S=3	70x50	2	0.08	0.16
2	Thanh xà 2	Ø=6	1500	1	0.33	0.33
3	Bu lông M12x30	M12x30	30	2	0.07	0.14
Khối lượng tổng cộng						0.63

- 1- XÃ SAU KHI CHÉ TẠO ĐƯỢC MÃ KẼM NHÚNG NÓNG;
- 2- BU LÔNG, ĐAI ỐC, VÒNG ĐỆM ĐƯỢC CHÉ TẠO THEO TCVN VÀ ĐƯỢC MẠ KẼM NHÚNG NÓNG;
- 3- CÁC MÔI HÀN ĐIỆN ĐỀU CÓ H=6MM


BẢN VẼ	CĐ: 08
--------	--------




CHI TIẾT - 2




CHI TIẾT - 3



ỐP CỘT - 4



BỐ TRÍ CHI TIẾT - 4




BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG


STT	TÊN CHI TIẾT	QUY CÁCH	KÍCH THƯỚC	SỐ LƯỢNG	TRỌNG LƯỢNG	
					ĐƠN VỊ	TOÀN BỘ
1	thanh xà chính	170X70X7	1201	2	8.86	17.73
2	chống xà	165X65X6	1282	2	7.58	15.16
3	thanh giằng xà	u80X40X4.5	608	2	4.29	8.57
4	ốp cột	150X50X5	63	8	0.24	1.90
5	bu lông m16X45	c13~16	45	4	0.07	0.28
6	bu lông m16X100	c13~16	100	4	0.16	0.63
7	bu lông m20X350	c13~20	350	4	0.86	3.46
khối lượng tổng cộng:			47.73Kg			

ghi chú

- 1-xà sau khi chế tạo được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18tcn-04-92.
- 2-bu lông, đai ốc, vòng đệm được chế tạo theo tcvn và được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18tcn-04-92.
- 3-các mối hàn điện đều có h=6MM
- 4-khoảng cách các lỗ bắt bulong cố định BU phụ thuộc vào loại thiết bị



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số 10 đường Cao Li - Phố Tô Đình Anh - H.
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HIKT KHU ĐẦU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ S, XÃ LIỀN HÀ, HUYỆN
ĐÔNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THỦ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THỦ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN

ĐỒ VẼ TỰ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHÔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:
KHÔNG MINH NAM

VẼ:
PHẠM CÔNG ĐOANH


KIỂM TRA:
ĐỖ VĂN TỰ

TÊN BẢN VẼ


XÀ ĐỖ BIẾN ĐIỆN ÁP
(TU)

HOÀN THÀNH 2026


BẢN VẼ CĐ: 09




HÌNH CHIẾU ĐỨNG




HÌNH CHIẾU BẰNG




1 THANH XÀ CHÍNH
Tỷ lệ 1:2



2A THANH KÈM
Tỷ lệ 1:2



3 TẤM ỐP CHÂN SỨ
Tỷ lệ 1:2



7 NỐI ĐẤT
Tỷ lệ 1:2


GHI CHÚ:

- 1 - Tất cả các chi tiết bằng thép phải được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định.
- 2 - Bu lông, đai ốc chế tạo theo TCVN 102 - 63 - TCVN 72 - 63
- 3 - Tất cả các mối hàn có chiều cao ít nhất $h > 6\text{mm}$.
- 4 - Xà thiết kế chỉ dùng cho cột BTLT có đường kính ngọn 190mm
- 5 - Số liệu trong ngoặc đơn (...) là của xà XP1-35

BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU

SỐ TT	TÊN CHI TIẾT	VẬT LIỆU VÀ QUY CÁCH	KÍCH THƯỚC (mm)	SỐ LƯỢNG	KHỐI LƯỢNG (Kg)		GHI CHÚ
					ĐƠN VỊ	TOÀN BỘ	
1	Thanh xà chính	L63x63x6	750	1	4.290	4.29	
2	Thanh kèm	L63x63x6	380	1	2.174	2.17	
3	Tấm ốp chân sứ	L63x63x6	100	1	0.572	0.57	
4	Tấm ốp cột	b=6	70x240	2	0.791	1.58	
5	Thanh định vị	d=16	70	4	0.110	0.44	
6	Bulông M20	M20x320	320	2	1.046	2.09	1 vòng đệm + 2 ê cu
7	Tấm nối đất	b=4	40x60	2	0.075	0.15	
	Dây tiếp địa	d=8	1500	1	0.593	0.59	
KHỐI LƯỢNG TỔNG CỘNG :						11.88 (Kg)	

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số 01 Đường Cao Lộ - Phố Tô Ngọc Vân - H
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐÁU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ S, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN
H. ĐỒNG ANH - TP. HÀ NỘI

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:

KHỔNG MINH NAM

VẼ:

PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:

ĐỖ VĂN TỰ

TÊN BẢN VẼ


XÀ PHỤ DẪN LÈO 1 PHA
(XP1)

HOÀN THÀNH


2026

BẢN VẼ


CĐ: 10




HÌNH CHIẾU ĐỨNG




HÌNH CHIẾU BẰNG



8 NỐI ĐẤT



2 THANH BẮT SỮ




3 TẤM ỐP CHÂN SỮ

Tỷ lệ 1:2



Le Huy Hoàng



Le Huy Hoàng

GHI CHÚ:

- 1 - Tất cả các chi tiết bằng thép phải được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định.
- 2 - Bu lông, đai ốc chế tạo theo TCVN 102 - 63 - TCVN 72 - 63
- 3 - Tất cả các mối hàn có chiều cao ít nhất h>6mm.
- 4 - Xà thiết kế chỉ dùng cho cột BTLT có đường kính ngồn 190mm

BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU							
SỐ TT	TÊN CHI TIẾT	VẬT LIỆU VÀ QUY CÁCH	KÍCH THƯỚC (mm)	SỐ LƯỢNG	KHỐI LƯỢNG (Kg)		GHI CHÚ
					ĐƠN VỊ	TOÀN BỘ	
1	Thanh xà chính	L63x63x6	824	2	4,713	9,43	
2	Thanh bắt sườn	L63x63x6	1480	1	8,466	8,47	
3	Ốp chân sườn	L63x63x6	100	2	0,572	1,14	
4	Tấm ốp cột	b=7	70x200	2	0,769	1,54	
5	Thanh định vị	d=16	70	4	0,110	0,44	
6	Bulông M20x350	M20x350	350	2	1,120	2,24	1 vòng đệm + 2 ê cu
7	Bulông M16x70	M16x70	70	4	0,184	0,73	1 vòng đệm + 2 ê cu
8	Tấm nối đất	b=4	40x60	2	0,075	0,15	
	Dây tiếp địa	d=8	1500	1	0,593	0,59	
KHỐI LƯỢNG TỔNG CỘNG :						24,73 (Kg)	

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SƠN

Số 8 Đường Cao Lỗ - Phường Thủ Đức - Quận Thủ Đức
TELL : 0243.988.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HIỆN TRẠNG KHU ĐÁU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ S, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÁ THỦ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÁ THỦ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

KS. KHỔNG MINH NAM

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHỔNG MINH NAM

KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:
KHỔNG MINH NAM

VẼ:
PHẠM CÔNG ĐOANH


KIỂM TRA:
ĐỖ VĂN TỰ

TÊN BẢN VẼ



XÁ PHỤ DẪN LÈO 2 PHA
(XP2)

HOÀN THÀNH 2026


BẢN VẼ CĐ: 11




④ TẤM ỐP BẤT SỨ



⑦ THANH ĐỠ CSV



③ THANH XÀ ĐỠ SỨ



① THANH XÀ CHÍNH

GHI CHÚ:

- CÁC CHI TIẾT ĐỀU ĐƯỢC MẠ KẼM NHÚNG NÓNG THEO TIÊU CHUẨN
- CÁC MỐI HÀN PHẢI NGẪU ĐỀU VÀ CHIỀU CAO ĐƯỜNG HÀN H= 0,6mm
- THANH CHỐNG TRƯỢT, TẤM BẮT CHỐNG SÉT VẠN ĐƯỢC HÀN TRỰC TIẾP VÀO THANH XÀ

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG

STT	TÊN CHI TIẾT	VẬT LIỆU QUY CÁCH	KÍCH THƯỚC (MM)	SỐ LƯỢNG	KHỐI LƯỢNG		GHI CHÚ
					ĐƠN VỊ	TỔNG	
1	THANH XÀ CHÍNH	L65x65x6	1350	2	7.98	15.96	
2	THANH CHỐNG	L65x65x6	1010	2	5.97	11.94	
3	THANH XÀ ĐỠ SỨ	L65x65x6	1600	1	9.46	9.46	
4	TẤM BẤT SỨ	L65x65x6	100	3	0.59	1.77	
5	BU LÔNG, ĐAI ỐC	M20x300		4	0.91	3.64	
6	BU LÔNG ĐAI ỐC	M14x40		4	0.06	0.24	
7	THANH ĐỠ CSV	L65x65x6	1600	1	9.46	9.46	
8	CHỐNG TRƯỢT	L50x50x5	63	8	0.24	1.92	
TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG : 54.39 KG							



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN**

HA SƠN

Số 06 Đường Cao Lỗ - Phường - Quận - TP. Hà Nội
TEL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HIKT KHU ĐẦU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN

ĐỖ VĂN TỰ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:
KHỔNG MINH NAM

VẼ:
PHẠM CÔNG DOANH


KIỂM TRA:
ĐỖ VĂN TỰ



TÊN BẢN VẼ

XÀ ĐỠ
SỨ TRUNG GIÀN 3 PHA+
CHỐNG SÉT VẠN (XP3+CSV)


HOÀN THÀNH 2026

BẢN VẼ CĐ: 12







CHI TIẾT 3 - THANH ĐỠ ĐẦU CÁP



CHI TIẾT 4 - COLIE ÔM CÁP



CHI TIẾT 6 - CHỐNG TRƯỢT



BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG

CẤU KIỆN	KÝ HIỆU	CHI TIẾT	VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	KÍCH THƯỚC	KHỐI LƯỢNG	TỔNG KHỐI
						(MM)	ĐƠN VỊ (KG)	LƯỢNG (KG)
XÀ XĐC+CSV-1	1	THANH CHÍNH	L70X70X7	THANH	2	1230	9.09	18.18
	2	THANH CHỐNG	L63X63X6	THANH	2	1145	6.55	13.10
	3	THANH ĐỠ ĐẦU CÁP	L63X63X6	THANH	1	455	2.60	2.60
	4	COLIE ÔM CÁP	ĐỆT 50X5	CÁI	1	350	0.68	0.68
	5	THANH BẮT CSV	L63X63X6	THANH	1	1230	7.04	7.04
	6	CHỐNG TRƯỢT	ĐỆT 70X7	CÁI	4	223	0.85	3.40
	7	ÊCU, BULÔNG M20X350	M20X350	CÁI	4	350	0.86	3.46
	8	ÊCU, BULÔNG M16X40	M16X40	CÁI	4	40	0.06	0.25
TỔNG KHỐI LƯỢNG: 41.68 KG								


GHI CHÚ :

- Các chi tiết được chế tạo bằng thép CT3 và mạ kẽm nhúng nóng theo 18TCN-04-92
- Bulô + ecu + vòng đệm mạ kẽm theo tiêu chuẩn TCVN 22.48.77
- Mỗi hàn theo tiêu chuẩn 20TCN 170.89 (h=6mm).



Lê Huy Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số 01 Đường Cao Lộ - Phường Văn An - H.
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ S, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN
ĐỒ VĂN TƯ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHỔNG MINH NAM

KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:
KHỔNG MINH NAM

VẼ:
PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:
ĐỒ VĂN TƯ

TÊN BẢN VẼ


XÀ ĐỠ ĐẦU CÁP,
CHỐNG SÉT VAN

HOÀN THÀNH **2026**


BẢN VẼ **CĐ: 13**




BỐ TRÍ TỔNG THỂ



1 GHẾ CÁCH ĐIỆN



2 VÒNG ÔM CỔ SÚ



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116


THẨM TRA

Theo Văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:

GHI CHÚ :


1. Các chi tiết được chế tạo bằng thép CT3 và mạ kẽm nhúng nóng theo 18TCN-04-92
2. Bulol + ecu + vòng đệm mạ kẽm theo tiêu chuẩn TCVN 22.48.77
3. Mỗi hàn theo tiêu chuẩn 20TCN 170.89 (h=6mm).

3 XÀ ĐỖ GHẾ



		Khối lượng tổng:		75,66 kg	
5	Bu lông	AI Ø 10	40	16	0,08
4	Bu lông	AI Ø 20	350	4	1,05
3	Xà đỡ ghế	-- 50*5	200	4	0,39
		L65*65*6	2850	2	16,8
2	Vòng ôm cổ sù	-- 30*6	100	8	0,14
		Ø 14	230	8	0,28
1	Ghế cách điện	Ø 10	800	2	0,49
		Ø 10	580	16	0,36
		Ø 14	2000	1	2,4
		L50*50*5	6000	1	22,6
TT	Tên thiết bị	Qui cách	K.thước	Số lượng	Đ.vị
BẢNG KÊ THIẾT BỊ VẬT TƯ					
Ghi chú					

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số 10 đường Cao Lỗ - Phường Đồng An - H.
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HIKT KHU ĐẦU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN
H. ĐỒNG ANH - TH. HÀ NỘI

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN


THIẾT KẾ:
KHỔNG MINH NAM
VẼ:
PHẠM CÔNG ĐOANH
KIỂM TRA:
ĐỖ VĂN TỰ

TÊN BẢN VẼ

GHỀ THAO TÁC CẦU ĐẠO

HOÀN THÀNH 2026

BẢN VẼ CĐ: 14



HA SON

Số 01 Đường Cao Li - Phố Tô Hiến Anh - M
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN
H. ĐỒNG ANH - TP. HÀ NỘI

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:
KHỔNG MINH NAM

VẼ:
PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:
ĐỖ VĂN TỰ

TÊN BẢN VẼ



THANG SẮT (TS)

HOÀN THÀNH 2026

BẢN VẼ CĐ: 15

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG KINH TẾ
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên:.....

2 THANH CHỐNG





CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 11C
THẨM TRA
Theo Văn bản số:/.....
ngày tháng năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....


GHI CHÚ :

- Các chi tiết được chế tạo bằng thép CT3 và mạ kẽm nhúng nóng theo 18TCN-04-92
- Bulol + ecu + vòng đệm mạ kẽm theo tiêu chuẩn TCVN 22.48.77
- Mỗi hàn theo tiêu chuẩn 20TCN 170.89 (h=6mm).

		Khối lượng tổng:		36,71	kg	
6	Bu lông + đ. ốc + v. đệm	M 20	500	4	1,47	5,88
5	Miếng ôm cột	-- 50*5	250	4	0,5	2,0
4	Thanh ngang	Ø 14	280	8	0,34	2,6
3	Thanh chống	L50*50*5	95	4	0,36	1,4
2	Thanh chống	L50*50*5	446	4	1,68	6,73
1	Thanh dọc	L50*50*5	2.400	2	9,05	18,1
TT	Tên thiết bị	Qui cách	K.thước	Số lượng	Đ.vị	Tổng
					Khối lượng	Ghi chú

BẢNG KÊ THIẾT BỊ VẬT TƯ





HA SON

Số 01 Đường Cao Lộ - Phố - Hà Nội - H
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HIỆT KHU ĐẦU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ S, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN
ĐỒ VẼ TỰ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

[Signature]

KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:

KHỔNG MINH NAM

VẼ:

PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:

ĐỒ VẼ TỰ

TÊN BẢN VẼ

COLIE ÔM
CÁP LÊN CỘT

HOÀN THÀNH

2026

BẢN VẼ

CĐ: 16

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG KINH TẾ

THẨM ĐỊNH


Theo văn bản số:/.....

Ngày tháng năm 20.....


Người thẩm định ký tên:.....

[Signature]


4- ĐAI ÔM CỘT




5- ĐAI ÔM CÁP




1-THANH ỐP




3-THANH ỐP





A - A



B - B



C - C



GHI CHÚ

CHI TIẾT THANH ỐP 2 CHẾ TẠO THEO CHI TIẾT 1 DÙNG KÍCH THƯỚC TRONG NGOẠC
CHI TIẾT ĐAI ÔM CÁP 6 CHẾ TẠO THEO CHI TIẾT 5 DÙNG KÍCH THƯỚC TRONG NGOẠC
CHI TIẾT ĐAI ÔM CỘT CÓ KÍCH THƯỚC R TÍNH TỪ DƯỚI LÊN LẦN LƯỢT BẰNG
R1 = 145 , R2 = 135 , R3 =120 , R4 = 115 , R5 = 108

BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU

STT	Tên thiết bị vật liệu	Mã hiệu quy cách	Kích thước (mm)	Số lượng	Khối lượng (kg)		Ghi chú
					Đơn vị	Tổng cộng	
1	Thanh xà	L50x50x5	480	2	1.81	3.62	
2	Thanh xà	L50x50x5	480	2	1.81	3.62	
3	Thanh xà	L50x50x5	660	1	2.49	2.49	
4	Đai ôm cột	50x5	2960	1	5.76	5.76	
5	Bu lông	18	250	10	0.55	5.50	
6	Đai ôm ống luồn cáp	50x5	460	2	0.90	1.79	
7	Đai ôm cáp	50x5	300	3	0.58	1.75	
8	Bu lông	10	40	10	0.05	0.47	
Tổng khối lượng (kg):						25.00	

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 11E

THẨM TRA

Theo Văn bản số:...../.....

ngày.....tháng.....năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:


[Signature]

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG KINH TẾ

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên:.....

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số 01 Đường Chu Lễ - Phố Tô Minh Anh - M
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN

ĐỖ VĂN TỰ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHÔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:

KHÔNG MINH NAM

VỀ:

PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:

ĐỖ VĂN TỰ

TÊN BẢN VẼ

CHI TIẾT TIẾP ĐỊA XÀ, CSV

HOÀN THÀNH


2026

BẢN VẼ

CĐ: 17

GHI CHÚ :

1. Dây nối đất từ các xà, giá đỡ thiết bị trên cột, vỏ thiết bị trên cột xuống hệ thống tiếp địa đúng thép D10
2. Dây nối đất chống sét dùng dây đồng mềm M50 nối riêng từ chống sét van và đầu chấp vào dây thép D40 đi 1 dây riêng nối xuống hệ thống nối đất chung.
3. Tất cả các dây nối đất trên đều được nối xuống hệ thống nối đất chung.
3. Điện trở nối đất cần đảm bảo $R \leq 4 \Omega$. Nếu không đạt cần đóng bổ sung cọc.
4. Dây tiếp địa trên cột đi trong 3m ống xoắn D40/30(hoặc ống HDPE trơn)
5. Các cọc tiếp địa bố trí trên thực địa theo điều kiện thực tế.
6. Tất cả các chi tiết đều phải mạ kẽm nhúng nóng.
7. Chiều cao đường hàn $H = 6mm$.



MỐI HÀN A


5	ống nhựa D40/30		3m				
KHỐI LƯỢNG TỔNG CỘNG : 15.858 KG.							
4	Bulông M16x45	CT3Φ16	45	2	0.19	0.38	Ren 40
3	Tấm nối đất	- 40x4	100	7	0.13	0.91	
2	Dây nối đất CSV 2	CT3Φ10	9600	1	5.93	5.93	
1	Dây nối đất xà 1	CT3Φ10	14000	1	8.638	8.638	
Số hiệu	Tên chi tiết	Nguyên vật liệu	Kích thước (mm)	Số lượng	Đơn vị	Toàn bộ	Ghi chú
					Khối lượng (kg)		

BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA

Theo Văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....




CHI TIẾT TẮM NỐI ĐẤT




Hàn vào hệ thống tiếp địa cột điểm đầu

2.DÂY NỐI ĐẤT CSV



Hàn vào hệ thống tiếp địa cột điểm đầu

1.DÂY NỐI ĐẤT XÀ



HA SON

Số 10 Đường Cao Lỗ - Phố Tô Minh Anh - HN
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HIỆN TRẠNG KHU ĐÁU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN

ĐỖ VĂN TƯ

CHỦ TRÍ THIẾT KẾ

KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:

KHỔNG MINH NAM

VẼ:

PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:

ĐỖ VĂN TƯ

TÊN BẢN VẼ


TIẾP ĐỊA RC-2

HOÀN THÀNH

2026

BẢN VẼ

CĐ: 18



BẢNG KÊ VẬT LIỆU		
Hạng mục	Đ.vị	K.lượng
Đất đào	m3	1,170
Cát đen	m3	0,064
Đất đắp	m3	1,106

THẨM TRA
Theo Văn bản số: .../...
ngày: ... tháng ... năm 20...
Chủ trì bộ môn ký tên: ...






Khối lượng tổng : 14,26 kg (không kể khối lượng cọc)

5	Vòng đệm	AI	Ø34x18x3	2	0.01	0.02	
	Bu lông M16	Ø16	45	2	0.09	0.19	
4	Bản nối đất đầu cọc	Ø8	600	1	0.24	0.24	
	- 4x40	55	2	0.07	0.14		
3	Bản nối đất chân cọc	- 4x40	100	1	0.13	0.13	
2	Cọc nối đất	L63x63x6	2500	2	14.30	28.60	
1	Dây nối đất	Ø18	6500	1	13.30	13.30	
T.T	Tên chi tiết	Quy cách	C.Dài (mm)	Số Luợng	Đơn vị	Đơn vị	Ghi chú
					Khối lượng (kg)		

BẢNG KÊ VẬT LIỆU

Ghi chú:

- Dây nối đất từ điểm bắt vào thân cọc, đi sát theo thân cọc và ép sát vào thành móng đến độ sâu dưới mặt đất 0,7m thì chôn song song với mặt đất. Cọc nối đất được đóng thẳng đứng và đầu cọc cũng sâu cách mặt đất 0,7m.
- Sau khi đặt nối đất, đắp đất phải tưới nước và đầm kỹ.
- Bộ nối đất phải được mạ kẽm nhúng nóng.
- Bản nối đất, bu lông, đai ốc, vòng đệm phải mạ kẽm.
- Cọc nối đất đầu được vạt nhọn với góc vạt ở mũi cọc là 30°.



MẪU GIA CÔNG BIỂN BẢO NGUY HIỂM




YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Kích thước 240mm x 360mm.
- Biển cấm này sơn lên cột.
- Biển sơn phản quang nền trắng, khung màu đỏ.
- Chữ trạm biến báo 250KVA-22/0,4KV và thông số kỹ thuật màu đỏ.
- Dấu hiệu có điện áp (mũi tên) bằng sơn màu đỏ tươi.
- Sọ người, các chữ sơn màu đen.
- Viền khung màu đen.

GHI CHÚ:

- BIỂN BÁO AN TOÀN VÀ BIỂN TÊN TRẠM THỰC HIỆN THEO TIÊU CHUẨN TCVN 2572-1978.
- PHẦN LỖI CỦA BIỂN BÁO VÀ BIỂN SỐ PHẢI VIẾT BẰNG CHỮ IN THẲNG ĐÚNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN 6-1974.
- HÌNH SỌ NGƯỜI PHẢI ĐẢM BẢO: MÀU CỦA HÓC MẮT, MŨI, RĂNG VÀ ĐƯỜNG VIỀN CỦA SỌ LÀ MÀU ĐEN. ĐOẠN ĐẦU CỦA DẤU HIỆU ĐIỆN ÁP PHẢI CHO XUYỀN QUA HÓC MẮT PHẢI, HÌNH SỌ NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC CHE KHUẤT ĐẦU MŨI TÊN CỦA DẤU HIỆU, ĐỒNG THỜI PHẢI ĐỂ CHỮA MỘT ĐOẠN RỎ TỪ CHỖ HÓC MẮT PHẢI ĐẾN CHỖ GÁP KHÚC CỦA DẤU HIỆU CÓ ĐIỆN ÁP.
- BIỂN BÁO VÀ BIỂN TÊN TRẠM PHẢI ĐƯỢC GẮN CHẮC BẰNG BULONG VÀO TƯỜNG TRẠM, KÍCH THƯỚC LỖ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG HÌNH VẼ.

MẪU GIA CÔNG BIỂN TÊN CẦU DAO ĐẦU NHÁNH




YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Kích thước 500mm x 400mm.
- Biển bắt lên trạm bằng bulong chắc chắn.
- Biển sơn phản quang nền màu xanh nước biển .
- Chữ trạm biến báo và thông số kỹ thuật màu trắng.
- Tên đơn vị, địa danh, điện thoại chữ màu trắng.
- Viền khung màu trắng.




BIỂN TRẠM VÀO ĐƯỜNG CÁP LÊN CỘT




YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Kích thước 150mm x 100mm.
- Biển sơn phản quang màu xanh nước biển.
- Chữ báo tên lộ CN màu trắng.
- Viền khung màu đen.



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số tiền cao lộ - Phố Tả Thanh An - H
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HIKT KHU ĐÁU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIỀN HÀ, HUYỆN
ĐÔNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÁ THỤ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÁ THỤ LÂM, TP. HÀ NỘI

ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ



CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHỔNG MINH NAM


THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:	KHỔNG MINH NAM
VẼ:	PHẠM CÔNG DOANH
KIỂM TRA:	ĐỖ VĂN TƯ

TÊN BẢN VẼ

BIỂN BÁO NGUY HIỂM,
CẦU DAO ĐẦU NHÁNH,
TÊN CÁP

HOÀN THÀNH	2026
BẢN VẼ	CD: 19



ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG KINH TẾ

THẨM ĐỊNH


Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên: *Hoàng*

Lê Huy Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA

Theo Văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên: *Đỗ Văn Tư*



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN	
SỐ 06 NGUYỄN CAO LỖ - PHỐ TỖ ĐÔNG ANH - HN TELL : 0243.968.7777	
TÊN CÔNG TRÌNH	
XÂY DỰNG HIKT KHU ĐÁU GIÁ QSD ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN ĐÔNG ANH	
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ	
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ THƯ LÂM	
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG	
XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI	
GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN	
THIẾT KẾ CƠ SỞ	
PHÓ GIÁM ĐỐC	
CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN	
H. ĐÔNG ANH - TP. HÀ NỘI	
ĐỖ VĂN TƯ	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ	
<i>Nam</i>	
KS. KHỔNG MINH NAM	
THỰC HIỆN	
THIẾT KẾ:	KHỔNG MINH NAM <i>Nam</i>
VẼ:	PHẠM CÔNG DOANH <i>Phạm Công Doanh</i>
KIỂM TRA:	ĐỖ VĂN TƯ <i>Đỗ Văn Tư</i>
TÊN BẢN VẼ	
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỆN PILLAR 400A CHỨA CÔNG TƠ LOẠI 1	
HOÀN THÀNH	2026
BẢN VẼ	CD: 20

LƯU Ý:

1- ĐỐI VỚI LỘ ĐƯỢC CẤP ĐIỆN: LÀM ĐẦU CÁP VÀ ĐẦU TRỰC TIẾP VÀO THANH CÁI;










CẢNH TRONG MẶT SAU

CẢNH TRONG MẶT TRƯỚC

BỐ TRÍ THIẾT BỊ MẶT SAU

BỐ TRÍ THIẾT BỊ MẶT TRƯỚC

BỐ TRÍ THIẾT BỊ MẶT SAU



ĐÁY

NÓC


ĐÁY

A-A

BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG CHÍNH				
STT	TÊN CHI TIẾT	QUY CÁCH	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Vỏ sơn tĩnh điện	C1200xR700xS425 (tôn dày 2mm)	vỏ	1
2	Thanh cái đồng chính	2xMT50x5	m	3
3	Thanh trung tính	MT 50x5	m	0,5
4	Thanh cái nối vào ATM	MT25x5 (KT2x0.25x3)	m	4,5
5	Sứ đỡ thanh cái hạ thế		quả	8
6	Aptomat rẽ nhánh tủ đi tiếp	MCCB 3P - 400 - 50KA	cái	1
7	Aptomat tổng nội bộ tủ	MCCB 3P - 250 - 36KA	cái	1
8	Cầu đấu 1 pha	IP - 250A	bộ	3
9	Aptomat sau công tơ 1 pha	MCB 1P - 63 - 10kA/1s	cái/ 1CT	1
10	Aptomat sau công tơ 3 pha	MCB 3P - 100 - 10kA/1s	cái/ 1CT	1
11	Phụ kiện đấu nối		TB	1


GHI CHÚ:

- TỦ PILLAR BAO GỒM BIỂN TÊN TỦ, TỦ ĐƯỢC BỐ TRÍ 2 BIỂN BÁO AN TOÀN, Ở 2 CẠNH CỦA TỦ.
- TỦ PILLAR BAO GỒM 01 MCCB 400A+ 01 MCCB 250A CẦU ĐẦU 1 PHA 250A.
- CÁP TỪ 01 MCCB250A SANG THANH CẦU ĐẦU 1 PHA 250A SỬ DỤNG CÁP CU/XLPE-1X95MM2.
- VỎ TỦ ĐIỆN HẠ THẾ BẰNG TÔN DÀY 2MM, SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU GHI SÁNG, TỦ NGOÀI TRỜI, CẤP BẢO VỆ IP54
- TIẾP ĐỊA AN TOÀN VỎ TỦ VÀ TIẾP ĐỊA TRUNG TÍNH ĐƯỢC ĐẦU NỐI RIÊNG BIỆT VÀO HỆ THỐNG NỐI ĐẤT;
- ÁP TÔ MẮT TỦ 250A TRỞ LÊN PHẢI CÓ DẢI ĐIỀU CHỈNH;
- SỐ LƯỢNG, CHỦNG LOẠI ÁP TÔ MẮT SAU CÔNG TƠ TÙY THUỘC VÀO TỪNG VỊ TRÍ HOÀN T RÁ;



BIỂN AN TOÀN

- 1- VIÊN VÀ HÌNH TIA CHỚP MÀU ĐỎ TƯƠI;
- 2- NỀN BIỂN MÀU TRẮNG;
- 3- CHỮ MÀU ĐEN.
- 4- VẬT LIỆU: THÉP KHÔNG RỈ DÀY 1-1,5MM.



BIỂN TÊN LỘ

- 1- VẬT LIỆU: MICA;
- 2- MÀU SẮC: CHỮ MÀU TRẮNG, NỀN XANH NƯỚC BIỂN VIÊN TRẮNG;
- 3- KIỂU CHỮ: ARIAL HOA.
- 4- QUÝ CÁCH: GẮN TẠI CÁC ĐẦU CÁP ĐƯỜNG TRỰC.
- 5- THÔNG TIN TRÊN BIỂN: GỒM CÓ 2 DÒNG:
 - + DÒNG TRÊN THỂ HIỆN TÊN TRAM BIẾN ÁP;
 - + DÒNG DƯỚI THỂ HIỆN TÊN LỘ CÁP.
- 6- BIỂN TÊN LỘ ĐƯỢC GẮN TẠI ĐẦU CÁP ĐƯỜNG TRỰC TRỌNG TỦ PILLAR VÀ TẠI CÁC CỘT ĐƯỜNG DÂY KHÔNG CÓ CÁP NGẮM ĐI LÊN.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LAM
PHÒNG KINH TẾ
THẨM ĐỊNH
Ngày... tháng... năm 20...
Người thẩm định ký tên:...

Đông
Lê Huy Hoàng

THƯ LAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CÔNG PHÚ GIẢM ĐỐC
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN
H. ĐỒNG ANH - TP. HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 11C
THẨM TRA
Theo Văn bản số.../.....
Ngày... tháng... năm 20...
Chủ trì bộ môn ký tên:...

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN

HA SƠN
Số 01 Đường Cao Lỗ - Phường Đồng An - H.
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH
XÂY DỰNG HKT KHU ĐẤU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LAM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
XÃ THƯ LAM, TP. HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN
THIẾT KẾ CƠ SỞ

ĐỒ VẼ TỰ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Nam
K.S. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:
KHỔNG MINH NAM *Nam*


VẼ:
PHẠM CÔNG DOANH *CD*

KIỂM TRA:
ĐỒ VẼ TỰ *CD*

TÊN BẢN VẼ
CHI TIẾT TỦ ĐIỆN
PILLAR 400A CHỨA CÔNG
TƠ LOẠI 1

HOÀN THÀNH **2026**

BẢN VẼ **CD: 21**



HA SON

Số tiền thu - phí - bán - m
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐÔNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:
KHỔNG MINH NAM
VẼ:
PHẠM CÔNG DOANH
KIỂM TRA:
ĐỖ VĂN TỰ

TÊN BẢN VẼ

CHI TIẾT MÓNG, TIẾP ĐỊA TỦ
ĐIỆN PILLAR 400A CHỨA
CÔNG TƠ

HOÀN THÀNH 2026

BẢN VẼ CD: 22

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG


STT	HẠNG MỤC	CÁCH TÍNH	ĐƠN VỊ	K. LƯỢNG
I	Phần móng tủ			
1	Đào đất	1,120*0,825*0,7	m3	0,647
2	Bê tông móng tủ M200, đá 1x2	0,92*0,625*0,2	m3	0,115
3	Đắp đất	1,120*0,825*0,4	m3	0,370
4	Xây tường móng tủ dây 110 M75	(0,7*0,425*0,5) - (0,480*0,225*0,5)	m3	0,095
5	Trát tường phía trong M75, dây 15	2*(0,480+0,225)*0,4	m2	0,564
6	Trát tường phía ngoài M75, dây 15	2*(0,7+0,425)*0,4	m2	0,900
7	Gạch thẻ ốp chân		m2	0,900
II	Phần tiếp địa			
1	Đào đất	(0,5+0,3)*0,8/2	m3	0,32
2	Đắp đất	(0,5+0,3)*0,8/2	m3	0,32
3	Dây đồng Cu/PVC-1x35mm2		m	1,5
4	Đầu cốt đồng M35		Cái	4

GHI CHÚ:

TRÌNH TỰ XÂY DỰNG MÓNG BỆ TỦ PILLAR:

- 1- ĐÀO ĐẤT MÓNG TỦ VÀ RĂNG TIẾP ĐỊA;
- 2- LẤP ĐẶT KHUNG THÉP ĐỒ TỦ, ĐỔ BÊ TÔNG ĐÁY GIỮ KHUNG, ĐÓNG CỌC TIẾP ĐỊA, RÀ DÂY TIẾP ĐỊA;
- 3- LẤP ĐẶT MÓNG TỦ VÀ RĂNG TIẾP ĐỊA;
- 4- XÂY MÓNG TỦ;
- 5- SAU KHI LẤP ĐẶT TỦ VÀ HOÀN THIÊN VIỆC ĐẤU NỐI, TIẾN HÀNH ỐP GẠCH TRANG TRÍ MÓNG TỦ TỪ CỐT VÍA HÈ LÊN ĐẾN ĐÁY TỦ.

MẶT CẮT RĂNG TIẾP ĐỊA




BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP


Stt	Chi tiết	Quy cách	Kích thước (mm)	Số lượng	Đơn vị	Khối lượng (kg)	Ghi chú
I	Phần móng tủ						
1	Chi tiết - 1	L50X50X5	700	2	2,64	5,28	Mạ kẽm nhúng nóng
2	Chi tiết - 2	L50X50X5	425	2	1,60	3,20	
3	Chi tiết - 3	L70X70X6	1050	4	6,71	26,84	
4	Bulong M14x60	M14X60	600	4	0,14	0,56	
Tổng cộng						35,88	
II	Phần tiếp địa tủ						
1	Cọc tiếp địa	L63X63X6	2500	2	14,3	28,6	Mạ kẽm nhúng nóng
2	Dây tiếp địa	δ=4	6500x25	2	5,10	10,2	
Tổng cộng						38,80	

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA

Theo Văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:






ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG KINH TẾ

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên: *Lê Huy Hoàng*

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số 01/2019/CT-LĐ-PT-TĐ-Hà Sơn - HN
TEL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN
ĐỖ VĂN TỰ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

Nam

KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:
KHỔNG MINH NAM
VẼ:
PHẠM CÔNG DOANH
KIỂM TRA:
ĐỖ VĂN TỰ

TÊN BẢN VẼ

RÃNH CÁP 22KV DƯỚI
HÈ HOÀN TRẢ

HOÀN THÀNH 2026

BẢN VẼ CD: 23



KHỐI LƯỢNG 1 M HÀO CÁP TRUNG THỂ TRÊN HÈ

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Hào 1 cáp trung thể dưới hè (HTT-1C)
1	Đào đất	m3	0,324
2	Đắp cát đen	m3	0,155
3	Gạch chỉ bảo vệ cáp	viên	9
4	Băng bảo hiệu	m	1
5	Đắp đất mịn	m3	0,146
6	Vận chuyển đất thải	m3	0,178

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 11C


THẨM TRA

Theo Văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên: *Nam*




KHỐI LƯỢNG 1 M HÀO CÁP TRUNG THỂ TRÊN HÈ

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Hào 1 cáp trung thể dưới hè (HTT-1C)	Hào 2 cáp trung thể dưới hè (HTT-2C)
1	Đào đất	m3	0,324	0,526
2	Đắp cát đen	m3	0,155	0,243
3	Gạch chỉ bảo vệ cáp	viên	9	18
4	Băng bảo vệ	m	1	2



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số 01 Đường Cao Lộ - Phố Tô Mậu An - H
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIẢ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐÔNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LAM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LAM, TP. HÀ NỘI

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN

ĐỖ VĂN TỰ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHÔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:

KHÔNG MINH NAM

VẼ:

PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:

ĐỖ VĂN TỰ

TÊN BẢN VẼ



RÃNH CÁP 22KV DƯỚI
HÈ

HOÀN THÀNH

2026

BẢN VẼ

CD: 23




ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG KINH TẾ

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên:.....

Lê Huy Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số 08 Đường Cao Li - Phố Tả - Đình An - H
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY

CỔ PHẦN

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI

HÀ SƠN

H. ĐỒNG ANH - TP. HÀ NỘI

ĐỖ VĂN TỰ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:

KHỔNG MINH NAM

VẼ:

PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:

ĐỖ VĂN TỰ

TÊN BẢN VẼ

RÃNH CÁP 22KV DƯỚI
ĐƯỜNG NHỰA

HOÀN THÀNH

2026

BẢN VẼ

CĐ: 24

KHỐI LƯỢNG 1 M HÀO CÁP TRUNG THỂ DƯỚI ĐƯỜNG NHỰA



Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Hào 1 cáp trung thể dưới đường nhựa (HTT-1C)	Hào 2 cáp trung thể dưới đường nhựa (HTT-2C)
1	Đào đất	m3	0,282	0,458
2	Đắp cát đen	m3	0,155	0,243
3	Gạch chỉ bảo vệ cáp	viên	9	18
4	Băng báo hiệu	m	1	2

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA

Theo Văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:

Ng




ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG KINH TẾ

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên: *Hoàng*

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số 01 Đường Cao Lộ - Phố Tố Hữu - H.Đ.Đ.Đ.Đ.
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐÁU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHỤ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN

ĐỖ VĂN TƯ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:

KHỔNG MINH NAM

VẼ:

PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:

ĐỖ VĂN TƯ

TÊN BẢN VẼ

RÃNH CÁP 0.4KV
DƯỚI ĐƯỜNG BT
HOÀN TRẢ

HOÀN THÀNH

2026

BẢN VẼ

CD: 25


KHỐI LƯỢNG 1 M HÀO CÁP HẠ THỂ DƯỚI NỀN BÊ TÔNG XM

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Hào 1 cáp hạ thể dưới nền BTXM (HHT-1C)	Hào 2 cáp hạ thể dưới nền BTXM (HHT-2C)
1	Cắt đường BTXM dày 20cm	m	2,00	2,00
2	Phá dỡ kết cấu BTXM	m3	0,08	0,10
3	Đào đất	m3	0,282	0,353
4	Đắp cát đen	m3	0,142	0,169
5	Băng báo hiệu	m	1	2
6	Đắp đất mịn	m3	0,148	0,185
7	Vận chuyển phế thải	m3	0,214	0,268

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA

Theo Văn bản số:/.....
ngày tháng năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên: *Nguyễn Văn Tư*



HA SƠN

Số 10 Đường Cao Lỗ - Phố Tô Dĩnh Anh - HN
TEL : 0243.988.7777

TÊN CÔNG TRÌNH
XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIẢ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN
THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐỒ VẼ TỰ
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHÔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:
KHÔNG MINH NAM

VẼ:
PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:
ĐỒ VẼ TỰ

TÊN BẢN VẼ


RẠNH CẤP 0.4KV
DƯỚI ĐƯỜNG NHỰA

HOÀN THÀNH 2026



BẢN VẼ CD: 26

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG KINH TẾ
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên: *Đặng*

Lê Huy Hoàng






CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÀ SƠN
THẨM TRA
Theo Văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên: *Nguyễn*



KHỐI LƯỢNG 1 M HÀO CẤP HẠ THỂ DƯỚI ĐƯỜNG NHỰA

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Hào 1 cáp hạ thế dưới đường nhựa (HHT-1C)	Hào 2 cáp hạ thế dưới đường nhựa (HHT-2C)	Hào 4 cáp hạ thế dưới đường nhựa (HHT-2C)
1	Đào đất	m3	0,318	0,398	0,398
2	Đắp cát đen	m3	0,142	0,169	0,244
3	Băng bảo hiệu	m	1	2	3




KHỐI LƯỢNG 1 M HÀO CÁP HẠ THỂ TRÊN HÈ

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Hào 1 cáp hạ thế dưới hè (HHT-1C)	Hào 2 cáp hạ thế dưới hè (HHT-2C)	Hào 4 cáp hạ thế dưới hè (HHT-3C)
1	Đào đất	m3	0,280	0,350	0,350
2	Đắp cát đen	m3	0,142	0,169	0,244
3	Băng báo hiệu	m	1	2	2



Lê Huy Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số 02 Đường Cao Lỗ - Phường Đồng An - H.
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIẢ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THỦ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THỦ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN

ĐỒ VẼ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

[Signature]

KS. KHÔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:

KHÔNG MINH NAM

VẼ:

PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:

ĐỒ VẼ

TÊN BẢN VẼ


RÃNH CÁP 0.4KV
DƯỚI VỈA HÈ

HOÀN THÀNH


2026

BẢN VẼ


CD: 27



MẶT CẮT CÁP QUA ĐƯỜNG
(CÓ RĂNG THOÁT NƯỚC)




MẶT CẮT CÁP QUA ĐƯỜNG
(KHÔNG CÓ RĂNG THOÁT NƯỚC)




MẶT CẮT RĂNG CÁP ĐI SONG SONG MÓNG CÔNG TRÌNH

CHÚ THÍCH:

-  - CÁP NGẮM -XLPE 24KV
-  - CÁT ĐEN
-  - ĐẤT MỊN
-  - TALUY ĐÀO MƯƠNG CÁP
-  - ĐƯỜNG CÁP NGẮM XLPE 0.4KV



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số 01/2020/CT-UBND
TEL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HKT KHU ĐẤT GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐÔNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN

ĐỖ VĂN TƯ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ



KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:

KHỔNG MINH NAM

VẼ:

PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:

ĐỖ VĂN TƯ

TÊN BẢN VẼ


CÁP ĐI SONG SONG VỚI
MÓNG NHÀ, CÁP ĐI QUA
RĂNG THOÁT NƯỚC

HOÀN THÀNH


2026

BẢN VẼ

CD: 28



MẶT CẮT ĐẶT CÁP VỊ TRÍ DỰ PHÒNG




MẶT BẰNG DỰ PHÒNG CÁP NGẦM

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG KINH TẾ
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên: *Đặng*

Đặng Huy Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116
THẨM TRA
Theo Văn bản số:/.....
ngày tháng năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên: *Đỗ Văn Tư*

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số 01 Đường Cao Lộ - Phố Tả - Hầm - H
TELL : 0243.988.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HIKT KHU ĐẤU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIỀN HÀ, HUYỆN
ĐÔNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN
H. ĐÔNG ANH - TP. HÀ NỘI

ĐỖ VĂN TƯ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHÔNG MINH NAM

KS. KHÔNG MINH NAM

THỰC HIỆN



THIẾT KẾ:
KHÔNG MINH NAM
VẼ:
PHẠM CÔNG DOANH
KIỂM TRA:
ĐỖ VĂN TƯ

TÊN BẢN VẼ

MẶT CẮT DỰ PHÒNG CÁP

HOÀN THÀNH 2026

BẢN VẼ CD: 29




GHI CHÚ

- 1- VIÊN XUNG QUANH NÉT 1MM.
- 2- ĐƯỜNG VIÊN, MŨI TÊN CÁC CHỮ ĐỀU MÀU XANH TÍM VÀ CHÌM 2MM.
- 3- KHI LẮP ĐẶT PHẦN RỒNG BÊN TRONG CÁC MỐC BẢO CÁP ĐƯỢC ĐIỂN ĐẦY BẰNG XI MĂNG CÁT
- 4- BIỂN BẢO HIỆU CÁP NGẦM BẰNG BÊ TÔNG M200, CHỖN LẮP TỰ NHIÊN SÂU 0,5M





- + TẠI CHỖ ĐẶT HỘP NỐI CÁP, MƯƠNG CÁP ĐƯỢC ĐÀO RỘNG RA (THEO KÍCH THƯỚC CHO TRONG HÌNH VẼ TRÊN) ĐỂ CÓ THỂ ĐẶT ĐƯỢC ĐOẠN CÁP DỰ PHÒNG.
- + CÁP ĐƯỢC ĐẶT NGOÀI NGỒN VỚI BẮN KÍNH R>1.500MM VỀ CẢ 2 PHÍA HỘP NỐI CÁP

- ĐƯỜNG CÁP NGẦM 24 KV
- ĐẤT TỰ NHIÊN


BẰNG BẢO HIỆU CÁP




MỐC BẢO CÁP



Đang
Lê Huy Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN	
HA SON	
Số điện thoại: 0243.988.7777	
TÊN CÔNG TRÌNH	
XÂY DỰNG HIKT KHU ĐẦU GIẢ QSD ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIỀN HÀ, HUYỆN ĐỒNG ANH	
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ	
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ THƯ LÂM	
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG	
XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI	
GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN	
THIẾT KẾ CƠ SỞ	
PHÓ GIÁM ĐỐC	
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN	
ĐỖ VĂN TỰ	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ	
KS. KHÔNG MINH NAM	
THỰC HIỆN	
THIẾT KẾ:	KHÔNG MINH NAM
VẼ:	PHẠM CÔNG DOANH
KIỂM TRA:	ĐỖ VĂN TỰ
TÊN BẢN VẼ	
QUY CÁCH ĐẶT HỘP CÁP, MỐC CÁP, BẰNG BẢO CÁP NGẦM	
HOÀN THÀNH	2026
BẢN VẼ	CĐ: 30



ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG KINH TẾ

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên:.....

Hoàng
Lê Huy Hoàng

X. B. N. D. X. THƯ LÂM
BAN QUẢN LÝ
DỰ ÁN
ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

M.S.D.N : 0105082257
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN
H. ĐỒNG ANH - TP. HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA

Theo Văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:

Nguyễn

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON
Số 08 Đường Cao Lỗ - Phố Tê - Nam Anh - H.
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH
XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN
THIẾT KẾ CƠ SỞ

ĐỒ VẼ
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

Nam

KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:	
KHỔNG MINH NAM	<i>Nam</i>
VẼ:	
PHẠM CÔNG DOANH	<i>CD</i>
KIỂM TRA:	
ĐỒ VẼ	<i>CD</i>


TÊN BẢN VẼ
QUY CÁCH ĐẶT MỐC
BẢO CẤP NGÀM

HOÀN THÀNH 2026

BẢN VẼ CĐ: 31

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ, THIẾT BỊ CHÍNH PHẦN TRUNG THỂ

Stt	Thành phần công việc	ĐVT	Mã hiệu	Khối lượng	Ghi chú
A	Phân tháo dỡ thu hồi				
I	Tháo dỡ thu hồi				
1	Dây dẫn nhôm trần AC-70mm2	m		783,0	
2	Xà đỡ cầu chì tự rơi	bộ		1,0	
3	Xà lệch 2 pha	bộ		1,0	
4	Xà đỡ trung gian XP3	bộ	XP3	4,0	
5	Xà đỡ đỉnh cột XD2	bộ	XD2	3,0	
6	Xà néo kép dọc	bộ	XNKD	2,0	
7	Xà néo kép ngang	bộ	XNKN	2,0	
8	Ghế thao tác	bộ	GTT	1,0	
9	Thang trèo	bộ	TT	1,0	
10	Chuỗi néo Silicone đơn	chuỗi	CNĐ-22KV	9,0	
11	Chuỗi néo Silicone kép	chuỗi	CNK-22KV	3,0	
12	Sứ đứng 22kV	quả		40,0	
13	Cầu chì tự rơi 22kV	bộ 3 pha		1,0	
16	Cột bê tông 16m	cột		7,0	
B	Phần di chuyển và cấp mới				
I	Phần đường dây không				
I.1	Thiết bị				
1	Chống sét ôxit kim loại 22kV	bộ 3 pha	ZnO-22	2,0	
2	Cầu dao phụ tải LBS kiểu hở - 22kV-630A-≥16kA/1s	bộ	LBS 22kV-630A-≥16kA/1s hở	1,0	
3	Cầu dao phụ tải LBS kiểu kín - 22kV-630A-≥16kA/1s	bộ	LBS 22kV-630A-≥16kA/1s kín	1,0	
4	Biến điện áp 1 pha 2 cực 22/0,4kV	bộ		1,0	
5	Tủ điều khiển cầu dao 24kV	tủ		1,0	
6	Modem/Router 3G/4G/LTE-VPN (trọn bộ)	bộ		1,0	
I.2	Vật liệu				
1	Tiếp địa cột RC-2	bộ	RC-2	1,0	
2	Xà đỡ CDPT đỉnh cột	bộ		1,0	51,21kg/bộ
3	Xà đỡ đầu cáp, chống sét van	bộ	XHĐC+CSV	1,0	41,68kg/bộ
4	Xà đỡ LBS kín, đầu cáp	bộ	XCDPT+ĐC	1,0	73,31kg/bộ
5	Xà đỡ biến điện áp 1 pha 2 cực 22/0,4kV	bộ		1,0	47,73kg/bộ
6	Xà đỡ trung gian XP1	bộ	XP1	1,0	11,88kg/bộ
7	Xà đỡ trung gian XP2	bộ	XP2	1,0	24,73kg/bộ
8	Xà đỡ trung gian XP3+ XSV	bộ	XP3+CSV	1,0	54,39kg/bộ
9	Ghế thao tác cầu dao	bộ	GTT	1,0	75,66kg/bộ
10	Thang trèo sắt	bộ	TT	1,0	36,71kg/bộ
11	Colie ôm cáp lên cột	bộ		2,0	25kg/bộ
12	Tiếp địa xà, CSV, ĐC	bộ	TĐX+CSV+ĐC	1,0	15,858kg/bộ
13	Sứ đứng 22kV	quả	SĐ-22	10,0	
14	Dây đồng 0,6/1kV Cu/PVC 1x50mm2	m	0,6/1kV Cu/PVC 1x50mm2	9,0	



Stt	Thành phần công việc	ĐVT	Mã hiệu	Khối lượng	Ghi chú
15	Cáp nhôm bọc ACSR/XLPE/HDPE 1x150 - 22kV	m		30,0	
16	Cáp 22kV / XLPE - 1x50mm2	m	22kV / XLPE - 1x50mm2	4,0	
16	Kẹp cáp nhôm 3BL 50-240	cái	3BL 50-240	6,0	
17	Đầu cốt đồng nhôm AM240	cái	ĐC-AM240	12,0	
18	Đầu cốt đồng M50	cái	ĐC-M50	28,0	
19	Đai thép INOX	m		6,0	
20	Khóa đai	cái		4,0	
21	Biển tên cầu dao	bộ		1,0	
22	Biển báo nguy hiểm	bộ		1,0	
23	Biển tên cáp	bộ		2,0	
24	Tấm INOX chống chuột bò	tấm		5,0	
I.3	Phần cáp ngầm				
1	Móc báo cáp	Cái		27,0	
2	Đầu cáp ngoài trời 22KV 3x240mm2	bộ	ĐC-22kV-NT-3x240mm2	2,0	
3	Ống nhựa HDPE 195/150	m	HDPE-195/150	337,0	
4	Ống thép D219.1 dày 4.78	m	OT D219.1 dày 4.78	16,5	
5	Cáp ngầm 24kV lõi đồng 3x240mm2	m	24kVCu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W3x240mm2	374,5	
6	Rãnh cáp dưới đường nhựa loại 1 cáp DA	m		24,0	
7	Rãnh cáp trên hè loại 1 cáp DA	m		291,0	



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA

Theo Văn bản số...../.....

ngày.....tháng.....năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:

(Signature)

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ ÁP


STT	Thành phần công việc	ĐVT	Mã hiệu	Khối lượng	Ghi chú
I	Phần đường dây hạ thế				
I.1	Thiết bị				
1	Tủ điện hạ thế chứa công tơ loại 1 (gồm 1MCCB3P-400A+1MCCB3P-250A)	tủ	Pillar 600V-400A	8,0	
2	Tủ điện hạ thế chứa công tơ loại 1 (gồm 3MCCB3P-400A+1MCCB3P-250A)	tủ	Pillar 400A	-	
I.2	Vật liệu				
1	Móng tủ điện Pillar	móng		8,0	
2	Tiếp địa tủ Pillar	bộ		8,0	
3	Rãnh cáp đi trong HKT	m		175,0	
4	Rãnh cáp qua đường nhựa DA loại 1 cáp	m		53,0	
5	Rãnh cáp qua đường nhựa DAloại 2 cáp	m		10,0	
6	Rãnh cáp trên hè DA loại 1 cáp	m		253,5	
7	Rãnh cáp trên hè DA loại 2 cáp	m		225,5	
8	Rãnh cáp trên hè DA đến lô đất	m		58,0	
9	Móc sứ báo cáp ngầm	cái		64,0	
10	Ống thép D141.3	m	OTD141.3	47,0	
11	Ống nhựa xoắn D195/150	m	HDPE-195/130	408,5	
12	Nút bịt ống D195/150	cái		4,0	
13	Ống nhựa xoắn D130/100	m	HDPE-130/100	486,0	
14	Ống nhựa xoắn D50/40	m	HDPE-50/40	713,0	
15	Cáp ngầm lõi đồng 0,6/1kV Cu/PVC/XLPE/PVC/DSTA-W 4x120mm2	m	0,6/1kV Cu/PVC/XLPE/PVC/DSTA-W 4x120mm2	512,0	
16	Đầu cáp hạ thế 0,6/1kV 4x120mm2	bộ		16,0	
17	Biển tên tủ	cái		8,0	
18	Biển báo nguy hiểm	cái		16,0	



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116
THẨM TRA
 Theo Văn bản số...../.....
 ngày.....tháng.....năm 20.....
 Chủ trì bộ môn ký tên:

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ THẾ DI CHUYỂN, LẮP MỚI

STT	Thành phần công việc	ĐVT	Mã hiệu	Tổng khối lượng	Hạ ngầm	Ghi chú
A	Phần tháo dỡ thu hồi					
I	Phần đường dây hạ thế 0,4KV					
1	Dây cáp nhôm xoắn ABC 4x120mm ²	m		56,0	56,0	
2	Dây cáp nhôm xoắn ABC 4x25mm ²	m		15,5	15,5	
3	Cáp ngầm lõi đồng 4x120mm ²	m		22,0	22,0	
4	Cột BT 8.5m	cột		3,0	3,0	
5	Hòm công tơ H3F	hòm		2,0	2,0	
B	Phần tháo dỡ lắp lại					
I	Phần đường dây hạ thế 0,4KV					
1	Công tơ 3 pha	cái		2,0	2,0	
C	Phần di chuyển và cáp mới					
I	Phần đường dây hạ thế 0,4KV					
I.1	Thiết bị					
1	Tủ điện hạ thế 600V-400A ngoài trời chứa công tơ loại 1 (gồm 1MCCB3P-400A+1MCCB3P-250A)	cái	Pillar 600V-400A	1,0	1,0	
2	Tủ điện hạ thế 600V-400A ngoài trời chứa công tơ loại 2 (gồm 2MCCB3P-400A+1MCCB3P-250A)	cái	Pillar 600V-400A	-	-	
I.2	Vật liệu					
1	Móng tủ điện Pillar	móng		1,0	1,0	
2	Tiếp địa tủ Pillar	bộ		1,0	1,0	
3	Cáp ngầm lõi đồng 0,6/1kV 4x120 mm ²	m	0,6/1kV Cu/PVC/XLPE/PVC/DSTA-W 4x120mm ²	40,8	40,8	
4	Cáp ngầm lõi đồng 0,6/1kV 4x25 mm ²	m		51,0	51,0	
5	Đầu cáp 4x120mm ²	cái	ĐC-120	2,0	2,0	
6	Đầu cột M25	cái		8,0	8,0	
7	Đai hãm ống D50/40	bộ		6,0	6,0	
8	Biển tên tủ	cái		1,0	1,0	
9	Biển báo nguy hiểm	cái		2,0	2,0	
10	Ống nhựa HDPE D130/100	m	HDPE-130/100	14,0	14,0	
11	Ống nhựa HDPE D50/40	m	HDPE-50/40	50,0	50,0	
12	Ống thép D88 dày 3.2	m	OT-D141.3 dày 3.2	25,0	25,0	
13	Rãnh cáp qua đường nhựa loại 1	m		18,5	18,5	
14	Rãnh cáp qua đường BTXM hoàn trả	m		6,5	6,5	
15	Rãnh cáp trên hè loại 1	m		11,0	11,0	
16	Rãnh cáp sau công tơ	m		6,0	6,0	



BẢNG KÊ HIỆN TRẠNG TUYẾN ĐIỆN TRUNG THỂ 22KV VÀ TBA

Stt	Từ	Đến	Số sợi	Khoảng cách	Cột LT 16	Dây AC-70mm2	Chuỗi néo Silicone đơn	Chuỗi néo Silicone kép	Sử dùng 22kV	Cầu chì tự rơi 3 pha 22kV	Xã								
				(m)	(Cột)	(m)	Chuỗi	Chuỗi	(quả)	(bộ)	Cầu chì tự rơi	Lệch 2f	Trung gian	XĐ2	XNKD	XNKN	Đồ sử dùng + CSV	Sản thảo tác	Thăng treo
											bộ	bộ	bộ	bộ	bộ	bộ	bộ	bộ	bộ
I	Lộ 474E1.49																		
1		Cột 14	3																
2	Cột 14	Cột 14.1	3	17	2	51	3	3	19	1	1	1	4		1	1		1	1
3	Cột 14.1	Cột 14.2	3	61,5	1	184,5			6					1					
4	Cột 14.2	Cột 14.3	3	64	1	192			6					1					
5	Cột 14.3	Cột 14.4	3	53,5	1	160,5			6					1					
6	Cột 14.4	Cột 14.5	3	45	2	135	6		3						1	1			
5	Cột 14.5	TBA Hà Phong 1	3	20		60													
Tổng				261,0	7,0	783,0	9	3	40	1	1	1	4	3	2	2	-	1	1



BẢNG TÔNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ 0,4KV

Số TT	Từ Cột	Đến	Số lộ	Khoảng cách	Cột BTLT		Cáp ngầm lõi đồng 4x120mm2	Dây dẫn 0,6/1kV		Hòm công tơ				Công tơ	
					LT8,5	H8,5		ABC4x120mm2	ABC4x25mm2	H1	H2	H4	H3Fa	CT 1pha	CT 3pha
					(m)	(cột)		(cột)	(m)		(cái)	(cái)	(cái)	(cái)	(cái)
I	TBA Hà Hương 2														
1		TĐ CC 1.7						-						-	-
2	TĐ CC 1.7	Cột HH2-47.1	1	22	1		22						1	-	1,0
2	Cột HH2-47.1	Cột HH2-47.2	1	15,5	1				15,5				1	-	1,0
I	TBA Hà Phong 1														
1		TBA Hà Phong 1						-						-	-
2	TBA Hà Phong 1	Cột HP1	1	56	1			56,0						-	-
Tổng				93,5	3,0	-	22,0	56,0	15,5	-	-	-	2,0	-	2,0



BẢNG TỔNG KÊ PHÂN TRUNG THỂ

Stt	Từ	Đến	Khoảng cách	Rãnh cáp dưới đường nhựa DA	Rãnh cáp trên hè loại I	Ổng nhựa xoắn D195/150	Ổng thép D219.1 dày 4.78	Cáp ngầm 24kV lõi đồng 3x240mm2	Cáp ngầm 24kV lõi đồng 3x240mm2 lên từ. Lên cột	Cáp 22kV/XLPE/PVC-1x50mm2	Cáp nhôm bọc ACSR/XLPE/HDPE-22kV 1x150 mm2	Cáp nhôm bọc AL/XLPE/HDPE-22kV-1x70 mm2	Dây đồng Cu/PVC 1x50mm2	Đầu cáp ngoài trời 22KV 3x240	Đầu cáp TPUG 22KV 3x240		Xà						Ghế thao tác cầu dao	Thang treo sắt	Colie ôm cáp lên cột	Tiếp địa xà, đầu cáp, CSV	Sứ đứng 22kV	LBS 22kV-630A-16kA/1s kiểu kín	LBS 22kV-630A-16kA/1s kiểu hở	CSV 22kV	Biến biến áp 1 pha 22/0,4kV	Đầu cốt			Ghép AC đa năng 50-240	Biển báo các loại	Tiếp địa RC-2
				Loại I	Loại I												Đỡ CDPT đỉnh cột	Đỡ ĐC+CSV	Đỡ CDPT	TU	XP1	XP2										XP3+CSV	AM240	AM70			
I	Cột điểm đầu cột 14 lộ 474E1.49					6		14	2	30,0	7,0	4,5	1					1	1	1	1	1	1	1	10	1		1	1	6	4	14	6	2	1		
1	Cột điểm đầu cột 14 lộ 474E1.49	TBA ĐGD Liên Hà 5	112,0	16,5	95,5	122,0	16,5	122	12					2																							
1	TBA ĐGD Liên Hà 5	TBA Hà Phong 1	203,0	7,5	195,5	209,0		209,0	12	2		4,5	1			1	1						1				1	1		6		14					
2	Cộng		315,0	24,0	291,0	337,0	16,5	331,0	38,0	4,0	30,0	7,0	9,0	2	2		1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	10	1	1	2	1	12	4	28	6	2	1
3	Hao hụt							5,0	0,6																												
4	Tổng cộng		315,0	24,0	291,0	337,0	16,5	336,0	38,6	4,0	30,0	7,0	9,0	2	2		1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	10	1	1	2	1	12	4	28	6	2	1

M.S.D.N : 01.0508

CÔNG CỞ PH

XÂY DỰNG VÀ T

HÀ S

TH

Biển báo các loại

Tiếp địa RC-2



BẢNG THÔNG KÊ KHỐI LƯỢNG CHÍNH PHẦN DI CHUYỂN HẠ NGÀM TUYẾN ĐIỆN HẠ THẾ 0,4KV HIỆN CÓ

TT	Tủ	Đến	Khoảng cách	Móng tủ điện	Tủ điện		Rãnh cáp qua đường nhựa DA	Rãnh cáp qua đường BT hoàn trả	Rãnh cáp trên hè	Rãnh cáp sau công tơ	Ống thép D88 dày 3.2	Ống nhựa HDPE		Kéo mới cáp ngầm lõi đồng 0,6/1kV	Kéo mới cáp ngầm lõi đồng 0,6/1kV sau công tơ		Đầu cáp 0,6/1kV	Đai hãm ống D50/40	Đầu cốt		Tiếp địa tủ	Công tơ tháo lắp công tơ		CÔNG TƠ THẮO LẮP LẠI HỘM CÔNG TƠ	
					Loại 1 (1ATM400A+1ATM250A	Loại 2 (2ATM400A+1ATM250A	loại 1 cáp		loại 1 cáp			D130/100	D50/40	4x120mm2	4x25mm2	2x10mm2	4x120mm2		M10	M25		CT 1 Pha	CT 3 pha	H4	H2
			(m)	(cái)	(Tủ)	(Tủ)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(đầu)	(Cái)	(Cái)	(Cái)	(bộ)	(cái)	(cái)	(hòm)	(hòm)	
I	TBA Xuân Trạch 2																								
1		TĐ CC 1.7																							
2	TĐ CC 1.7	TĐ HH2 47.1	36,0	1	1		18,5	6,5	11,0	6,0	25,0	14,0	50,0	40,0	50,0	-	2	6	-	8	1		2		
Cộng:			36,0	1,0	1,0	-	18,5	6,5	11,0	6,0	25,0	14,0	50,0	40,0	50,0	-	2,0	6,0	-	8,0	1,0	-	2,0	-	
Hao hụt														0,8	1,0	-									
Tổng cộng:			36,0	1,0	1,0	-	18,5	6,5	11,0	6,0	25,0	14,0	50,0	40,8	51,0	-	2,0	6,0	-	8,0	1,0	-	2,0	-	



BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CHÍNH PHẦN ĐIỆN HẠ THẾ 0,4KV

TT	Từ	Đến	Khoảng cách	Móng tủ điện	Tủ điện		Rãnh cáp qua đường nhựa			Rãnh cáp đi trên hè			Rãnh cáp đến ló đất	Ống thép D141.3	Ống nhựa HDPE		Cáp ngầm lõi đồng 0,6/1kV		Đầu cáp 0,6/1kV		Tiếp địa	M.S.D.N. 0105082257 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN Ghi chú ĐỒNG ANH - TP. HỒ CHÍ MINH
					(m)	(cái)	(Tủ)	(Tủ)	(m)	(m)	(m)	(m)			(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)		
I	TBA ĐGD Liên Hà 5 CS630KVA-22/0,4KV																					
	Lộ 1		264,0	4,0	4,0	-	6,0	-	6,0	87,0	134,0	5,0	96,0	6,0	267,0	800,0	284,0	-	8,0	-	4,0	
1	TBA ĐGD Liên Hà 5	PLLH5/1.1	66,5	1,0	1,0				6,0	4,0	51,5	5	27	-	69,5	225,0	74,5		2		1	
2	PLLH5/1.1	PLLH5/1.2	98,0	1,0	1,0					26,0	46,0		24	-	100,0	200,0	102,0		2		1	
3	PLLH5/1.2	PLLH5/1.3	11,0	1,0	1,0		6			5,0			24	6	7,0	200,0	15,0		2		1	
4	PLLH5/1.3	PLLH5/1.4	88,5	1,0	1,0					52,0	36,5		21	-	90,5	175,0	92,5		2		1	
	Lộ 2		210,5	4,0	4,0	-	6,0	-		80,5	-	-	96,0	6,0	213,5	800,0	230,5	-	8,0	-	4,0	
1	TBA ĐGD Liên Hà 5	PLLH5/2.1	16,0	1,0	1,0								24	-	19,0	200,0	24,0		2		1	
2	PLLH5/2.1	PLLH5/2.2	96,5	1,0	1,0					25,0			24	-	98,5	200,0	100,5		2		1	
3	PLLH5/2.2	PLLH5/2.3	11,0	1,0	1,0		6			5,0			24	6	7,0	200,0	15,0		2		1	
4	PLLH5/2.3	PLLH5/2.4	87,0	1,0	1,0					50,5			24	-	89,0	200,0	91,0		2		1	
5	PLLH5/2.4	PLLH5/3.4	66,5				7			60,0			7		62,0		70,5		2		-	
	Lộ 3		277,0	4,0	4,0	-	6,0	7,5		82,0	165,5	-	96,0	13,5	272,5	800,0	297,0	-	8,0	-	4,0	
1	TBA ĐGD Liên Hà 5	PLLH5/3.1	82,0	1,0	1,0			7,5			58,5		24	8	77,5	200,0	90,0		2		1	
2	PLLH5/3.1	PLLH5/3.2	97,0	1,0	1,0					25,5	71,5		24	-	99,0	200,0	101,0		2		1	
3	PLLH5/3.2	PLLH5/3.3	11,0	1,0	1,0		6			5,0			24	6	7,0	200,0	15,0		2		1	
4	PLLH5/3.3	PLLH5/3.4	87,0	1,0	1,0					51,5	35,5		24	-	89,0	200,0	91,0		2		1	
	Lộ 4		328,5	4,0	4,0	-	6,0	-		83,0	26,0	-	108,0	6,0	331,5	900,0	348,5	-	8,0	-	4,0	
1	TBA ĐGD Liên Hà 5	PLLH5/4.1	133,0	1,0	1,0						26,0		27	-	136,0	225,0	141,0		2		1	
2	PLLH5/4.1	PLLH5/4.2	97,5	1,0	1,0					26,0			27	-	99,5	225,0	101,5		2		1	
3	PLLH5/4.2	PLLH5/4.3	11,0	1,0	1,0		6			5,0			27	6	7,0	225,0	15,0		2		1	
4	PLLH5/4.3	PLLH5/4.4	87,0	1,0	1,0					52,0			27	-	89,0	225,0	91,0		2		1	
Cộng:			1.146,5	16,0	16,0	-	30,5	7,5		392,5	325,5	5,0	396,0	38,0	1.146,5	3.300,0	1.230,5	-	34,0	-	16,0	
Hao hụt																	12,3	-				
Tổng cộng:			1.146,5	16,0	16,0	-	30,5	7,5		392,5	325,5	5,0	396,0	38,0	1.146,5	3.300,0	1.242,8	-	34,0	-	16,0	





CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA

Theo Văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:

[Signature]

PHẦN TRẠM BIẾN ÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỦ LÂM
PHÒNG KINH TẾ


THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên:.....

[Signature]

Lê Huy Hoàng

Tủ RMU 3 ngăn, bao gồm: + MV1: Ngăn chứa dao cắt tải 24kV-630A-20kA/s cho lộ đến + MV2: Ngăn máy cắt sang máy biến áp 24kV-200A + MV3: Ngăn chứa dao cắt tải 24kV-630A-20kA/s cho lộ đi
Cáp lộ đến và lộ đi
Cáp đơn pha lộ đến MBA 22kV-Cu/XLPE/PVC - 3X(1x50)mm2
Máy biến áp: 630 kVA -22±(2x2,5%)/0,4kV Tổ đấu dây: Δ/Yo -11 Dây đồng mềm nhiều sợi M120
Cáp lộ tổng 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC -1x240 mm² (3S/1P; 2S/TT)
Tủ điện hạ thế 690V-1000A Ngăn chống tổn thất: TI đếm 1000/5A cấp chính xác 0,5; đồng hồ vô công, hữu công cấp chính xác 1 TI đo 1000/5A cấp chính xác 0,5; Ampe mét, Vôn mét Chuyển mạch Aptomat hạ thế lộ tổng: 230/400VAC-1000A-65kA/s (đặt theo dòng ĐM của MBA) Giàn thanh cái chính: đồng 2MTx80x5



ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỦ LÂM
PHÒNG KINH TẾ

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:/.....

Ngày tháng năm 20.....

Người thẩm định ký tên:.....

Le Huy Hoàng

THẨM TRA

Theo Văn bản số...../.....

ngày.....tháng.....năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN**

HA SON

Số 01 Đường Cao Lỗ - Phường Đồng An - TP. Hà Nội

TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THỦ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THỦ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

M.S.D.N : 0105082252

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN**

H. ĐỒNG ANH - TP. HÀ NỘI

ĐỒ VẼ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHÔNG MINH NAM

KS. KHÔNG MINH NAM


THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:	<i>KS. KHÔNG MINH NAM</i>
VẼ:	<i>PHẠM CÔNG DOANH</i>
KIỂM TRA:	<i>ĐỖ VĂN TƯ</i>


TÊN BẢN VẼ

SƠ ĐỒ 1 SỢI TRẠM BIẾN
ÁP ĐGD LIÊN HÀ 5
CS630KVA-22/0,4KV


HOÀN THÀNH	2026
BẢN VẼ	TBA: 01




MẶT PHÍA TỦ TRUNG THỂ




MẶT BÊN PHÍA THANG CẤP HẠ THỂ




MẶT CÁN TRONG PHÍA TỦ HẠ THỂ



MẶT BÊN PHÍA THANG CẤP TRUNG THỂ



MẶT PHÍA TỦ TRUNG THỂ



BẢNG KÊ THIẾT VỊ, VẬT TƯ CHÍNH TRẠM BIẾN ÁP TI ĐGĐ DỤC TỬ 3


STT	TÊN THIẾT BỊ, VẬT TƯ	QUY CÁCH	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Máy biến áp phân phối	MBA dầu 3 pha 630kVA-22/0,4kV- Sứ Elbow	1	Cái	
2	Tủ Ring Main Unit (RMU) kiểu hợp bộ	Tủ RMU 22kV-630A-≥16kA/1s-(2CD+1MC)	1	Tủ	
3	Trụ đỡ Máy biến áp	Kt:2430x1750x1450	1	Trụ	
4	Tủ điện phân phối hạ áp	Tủ điện hạ áp 690V/1000A-Kiểu bột-Trong nhà	1	Tủ	
5	Tủ tụ bù hạ áp có điều khiển	Tủ tụ bù hạ áp có điều khiển 0,4kV-6x25kVar-Trong nhà	1	Tủ	

- Khung vỏ tủ C2430*R1750*S1450 mm, loại 2 lớp cánh, có ngăn chống tổn thất.
- + Thân trụ chính tôn dày : 7mm (mạ kẽm nhúng nóng)
 - + Mặt bích trên, mặt bích dưới thép dày : 12mm
 - + Thang máng, hộp chực cực MBA tôn dày: 2mm (sơn tĩnh điện)
 - + Dừng để đặt MBA,tủ RMU 24kV 3 ngăn, tủ hạ thế.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG KINH TẾ
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên:.....

Le Huy Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số 11 Đường Cao Lỗ - Phường - Quận - TP
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIẢ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐÔNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN

ĐỖ VĂN TỰ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHÔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:

KHÔNG MINH NAM

VẼ:

PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:

ĐỖ VĂN TỰ

TÊN BẢN VẼ

BỐ TRÍ THIẾT BỊ
TRẠM BIẾN ÁP

HOÀN THÀNH


2026

BẢN VẼ

TBA: 02

STT	TÊN THIẾT BỊ, VẬT TƯ	QUY CÁCH	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
I	TỦ ĐIỆN TỔNG HẠ THỂ				
1	Aptomat tổng MCCB-3P-1000A	Dòng cắt Icu = 65kA/s	1	Cái	
2	Aptomat nhánh MCCB-3P-400A	Dòng cắt Icu = 50kA/s	1	Cái	
3	Aptomat nhánh MCCB-3P-250A	Dòng cắt Icu = 36kA/s	3	Cái	
4	Aptomat nhánh MCCB-3P-25A	Dòng cắt Icu ≥ 5kA/s	1	Cái	
5	Máy biến dòng - CCX=1 (dùng cho mạch đo)	600V - 1000/5A	3	Bộ	
6	Máy biến dòng - CCX=0,5 (dùng cho mạch đếm)	600V - 1000/5A	3	Bộ	
7	Đèn báo pha	220VAC (vàng, xanh, đỏ)	1	Bộ	
8	Đồng hồ Vôn + Chuyển mạch + Phụ kiện	0÷500V	1	Cái	
9	Đồng hồ Ampe + Phụ kiện	0÷1000A	3	Cái	
10	Công tơ đo công suất tác dụng (KWH)	Điện lực cấp	1	Cái	
11	Công tơ đo công suất phản kháng (KVAR)	Điện lực cấp	1	Cái	
12	Thanh cái chính	Đồng 2MTx80x5mm ²	1	HT	
II	TỦ TỰ BÙ				
1	Tụ bù hạ thế	415V-20kVar	6	Cái	
2	Contactơ	phù hợp với tụ	6	Cái	
3	Aptomat tổng MCCB-3P-250A	Dòng cắt Icu = 36kA/s	1	Cái	
4	Aptomat nhánh MCCB-3P-50A	Dòng cắt Icu = 25kA/s	6	Cái	
5	Bộ điều khiển tự bù	Tự động-6 cấp	1	Bộ	

BẢN VẼ



HA SON

Số 01 Đường Cao Lỗ - Phường Tân An - Quận 5
TEL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HIKT KHU ĐÀU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN

ĐỖ VĂN TỰ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHÔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:

KHÔNG MINH NAM

VẼ:

PHẠM CÔNG ĐOANH

KIỂM TRA:

ĐỖ VĂN TỰ

TÊN BẢN VẼ

MẶT BẰNG BỐ TRÍ
TIẾP ĐỊA
TRẠM BIẾN ÁP

HOÀN THÀNH


2026

BẢN VẼ


TBA: 05

BỐ TRÍ TIẾP ĐỊA TRẠM BIẾN ÁP


MẶT BẰNG BỐ TRÍ TIẾP ĐỊA TRẠM BIẾN ÁP 630KVA-22/0,4KV



CHI TIẾT HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA



MẶT CẮT Rãnh TIẾP ĐỊA



YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Tất cả các chi tiết phải được mạ kẽm nhúng nóng
- Chiều cao đường hàn h=6-8mm

LƯỢNG ĐÀO ĐẬP CHO 1M Rãnh TIẾP ĐỊA

Đào đất	m3	0.28
Đắp đất	m3	0.28

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116


THẨM TRA

Theo Văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:

BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU

CẤU KIỆN	KÝ HIỆU	CHI TIẾT	VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	KÍCH THƯỚC	KÍCH THƯỚC	TỔNG KHỐI LƯỢNG (KG)
						(MM)	ĐƠN VỊ (KG)	
Tiếp địa TBA	1	Cọc tiếp địa	L63X63X6	Cọc	6	2500	14.30	85.80
	2	Dây tiếp địa đường trục	Dẹt 40x4	Thanh	1	30000	37.68	37.68
	3	Dây tiếp địa đường nhánh	Dẹt 40x4	Thanh	4	12000	3.63	14.52
	4	Êcu, bulong M16x40	M16x40	Cái	4	40		

BIỂN BÁO AN TOÀN DÙNG CHO TRẠM BIẾN ÁP: BIỂN CỐ ĐỊNH
+ KIỂU 1AX.
+ VẬT LIỆU: THÉP TẤM DẪY 1MM SƠN CẢ 2 MẶT (2 LỚP SƠN CHỐNG GỈ MỘT LỚP SƠN TRẮNG), LIÊN KẾT BẰNG BU LÔNG
+ KÍCH THƯỚC: NHƯ HÌNH VẼ.
+ LỜI TRÊN BIỂN: THEO BẢNG 1.
+ MẪU SƠN: THEO BẢNG 4.
+ TREO TRÊN GIÁ ĐỖ HOẶC CỐ ĐỊNH TRÊN TƯỜNG



BẢNG 1

KIỂU	LỜI TRÊN BIỂN	CHỨC NĂNG	LOẠI	KÍCH THƯỚC	CHÚ THÍCH	HÌNH VẼ
1AX	CẤM LẠI GẦN! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI	CHUNG	CỐ ĐỊNH	360X240	CÓ DẤU HIỆU ĐIỆN CAO ÁP	

BẢNG 4

KIỂU	NỀN	CHỮ	VÒNG TRÒN	DẤU HIỆU ĐIỆN ÁP	KHUNG
1AX	TRẮNG	ĐEN	-	ĐỎ TƯƠI	ĐỎ TƯƠI



GHI CHÚ:


- BIỂN BÁO AN TOÀN VÀ BIỂN TÊN TRẠM THỰC HIỆN THEO TIÊU CHUẨN TCVN 2572-1978.
- PHẦN LỜI CỦA BIỂN BÁO VÀ BIỂN SỐ PHẢI VIẾT BẰNG CHỮ IN THẲNG ĐÚNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN 6-1974
- BIỂN BÁO VÀ BIỂN TÊN TRẠM PHẢI ĐƯỢC GẮN BẰNG DÂY THÉP VÀO XÀ ĐỖ, KÍCH THƯỚC LỖ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG HÌNH VẼ

BIỂN TÊN TRẠM: BIỂN CỐ ĐỊNH
+ VẬT LIỆU: THÉP TẤM DẪY 1MM SƠN CẢ 2 MẶT (2 LỚP SƠN CHỐNG GỈ 1 LỚP SƠN TRẮNG), LIÊN KẾT BẰNG BU LÔNG CỐ ĐỊNH.
+ MẪU SƠN: NỀN SƠN TRẮNG, CHỮ SƠN XANH (BLUE), VIỀN XUNG QUANH SƠN XANH
+ LẮP ĐẶT Ở ĐỘ CAO TỪ 1,5 ĐẾN 2M SO VỚI MẶT NỀN NHÀ TRẠM ĐỐI VỚI TRẠM XÂY.



BIỂN TÊN TRẠM BIẾN ÁP



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN	
 HA SON SỐ QUÂN CHỈ - PHÒNG KINH DOANH - H TELL : 0243.988.7777	
TÊN CÔNG TRÌNH	
XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIÁ QSD ĐẤT LIỀN HÀ S, XÃ LIỀN HÀ, HUYỆN ĐÔNG ANH	
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ	
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ THƯ LÂM	
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG	
XÃ THƯ LÂM, TP. HÀ NỘI	
GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN	
THIẾT KẾ CƠ SỞ	
PHÓ GIÁM ĐỐC	
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN	
ĐỒ VẼ TỰ	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ	
 KS. KHỔNG MINH NAM	
THỰC HIỆN	
THIẾT KẾ:	 KHỔNG MINH NAM
VẼ:	 PHẠM CÔNG DOANH
KIỂM TRA:	 ĐỖ VĂN TƯ
TÊN BẢN VẼ	
BIỂN TÊN TRẠM, BIỂN BÁO AN TOÀN	
HOÀN THÀNH	2026
BẢN VẼ	TBA: 06

BẢNG TỔNG KÊ VẬT LIỆU THIẾT BỊ TRẠM BIẾN ÁP CS 630KVA-22/0,4KV

STT	Vật liệu- Quy cách	Mã hiệu	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
I	Phần thiết bị				
1	MBA dầu 3 pha 630kVA-22±2x2,5%/0,4kV-ONAN-Sứ Elbow-Có bình dầu phụ (Po≤780W, Pk≤5570W)	MBA-630kVA-22/0,4kV	Máy	1	
2	Tủ trung thế RMU 24KV 3 ngăn (2 ngăn cầu dao, 1 ngăn máy cắt)	RMU-3N (2CD+1MC)	Bộ	1	
3	Bộ bảo sự cố đầu cáp lắp trong tủ RMU		Bộ	1	
4	Bộ sấy nhiệt lắp trong tủ RMU		Bộ	1	
5	Bộ bảo sự cố tin nhắn SMS		Bộ	1	
6	Trụ đỡ kiêm tủ hạ thế, có ngăn có thể tích hợp tủ RMU-22kV-TBA hợp bộ đứng compact 600V-1000A (bao gồm hộp chụp cực MBA, máng cáp cao thế, máng cáp hạ thế, giá kiểm tra MBA, bulong móng D27)	TĐ-TBAHB-1	Trụ	1	
7	Tủ điện hạ thế 600V-1000A, bao gồm :		Tủ	1	
	+MCCB-3P-400A-50kA/s		Cái	1	
	+MCCB-3P-250A-36kA/s		Cái	3	
	+MCCB-3P-25A		Cái	1	
	+ TI-1000/5A, CCX:0.5		Cái	4	
	+ TI-1000/5A, CCX:1		Cái	3	
	+ Công tơ điện tử 3 pha 230/400-5A-CL1		Cái	1	
	+ Bộ chống sét van hạ thế GZ-500V		Cái	1	
	+ Hệ thống 4 thanh cái tủ bằng đồng tiết diện (tương đương) 2*80*5, có khả năng chịu dòng ngắn mạch >25kA/1s		Cái	1	
8	Tủ tụ bù hạ thế 150kVAr		Tủ	1	
9	Modem GPRS/3G	Modem GPRS/3G	Bộ	1	
II	Phần vật liệu				
1	Cáp bọc 0,6/1(1,2)kV XLPE/PVC-1x240 mm2	Cu/XLPE/PVC-1x240mm2	m	77,00	Cáp lực hạ thế /(1*240):03 sợi/pha, trung tính 2sợi/pha
2	Cáp bọc 0,6/1(1,2)kV XLPE/PVC 1x120mm2	Cu/XLPE/PVC-1x120mm2	m	7	
3	Cáp đồng bọc 0,6/1(1,2)kV XLPE/PVC -1x50 mm2	Cu/XLPE/PVC-1x50mm2	m	14	
4	Cáp đồng bọc 0,6/1(1,2)kV XLPE/PVC 1x35 mm2	Cu/XLPE/PVC-1x35mm2	m	8	
5	Đầu cốt M35	ĐC-M35	cái	8	
6	Đầu cốt M50	ĐC-M50	cái	16	
7	Đầu cốt M120	ĐC-M120	cái	2	
8	Đầu cốt M240	ĐC-M240	cái	8	
9	Tiếp địa trạm biến áp	TĐTBA-HB-BL	HT	1	
10	Móng TBA trụ đứng (tủ hạ thế + Tủ RMU) đặt tại khu vực thảm cỏ	M-TBA-BL-1	Móng	1	
11	Biển tên trạm	BT-TBA	Cái	1	
12	Biển an toàn điện	BAT-TBA	Cái	4	
13	Biển tên lộ	BTL-TBA	Cái	6	
14	Biển sơ đồ điện	BSDD-TBA	Cái	2	
15	Sơn chống gỉ	SON	Kg	2	
16	Keo bột	KEO	Bình	2	
17	Khóa Minh Khai	K-MK	Cái	3	
18	Dây đôi 2 ruột dẹt 0,6/1kV Cu/PVC/PVC-2x2,5	Cu/PVC/PVC-2x2,5	m	10	
19	Bình cứu hỏa	MFZ4	Bình	1	

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA

Theo Văn bản số...../.....

ngày.....tháng.....năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:

[Signature]

M.S.DN : 0105082257 - C.T.C.P

CÔNG TY

CỔ PHẦN

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI


HÀ SƠN

H. DÔNG ANH - TP. HÀ NỘI

PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG







HA SON

Số 01 Đường Cao Lộ - 77 - Hà Nội - Việt Nam
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐÁU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN

ĐỒ VẼ TỰ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHÔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:

KHÔNG MINH NAM

VỀ:

PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:

ĐỒ VẼ TỰ

TÊN BẢN VẼ


SƠ ĐỒ CÁN PHA

HOÀN THÀNH


2026

BẢN VẼ

CS: 02







CHI TIẾT SƠ ĐỒ CÂN ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG ĐIỂN HÌNH




CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA


Theo Văn bản số: .../...
ngày: ... tháng ... năm 20...
Chủ trì bộ môn ký tên: ...



KẾT CẤU CỦA CỘT



BẢNG ĐIỆN CỦA CỘT



- YÊU CẦU KỸ THUẬT**
- CÁC KÍCH THƯỚC LÃ MM
 - SAI LỆCH KHOẢNG CÁCH CÁC CẤP MẶT ĐỐI DIỆN THÂN CỘT $\pm 3\%$
 - SAI LỆCH ĐỘ THẲNG THÂN CỘT $\pm 0.5\%$
 - SAI LỆCH GÓC XOÁN ĐƯỜNG SINH 1 ĐỘ/3M
 - SAI LỆCH CHIỀU CAO CỘT $\pm 0.5\%$
 - SAI LỆCH CHIỀU CAO ĐẶT ĐÉN $\pm 1.2\%$
 - -NÁP CỦA CỘT ĐƯỢC MÀI NHẸN, KHI LẮP ĐẢM BẢO KHE HỖ ĐỀU < 1.5MM
 - VẬT LIỆU CỘT PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN : JIS G3101 SS400 HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG
 - TOÀN BỘ CỘT ĐƯỢC MẠ KÈM NHỮNG NÓNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN ASTM A123

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỦ LÂM
PHÒNG KINH TẾ

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên: *Hoàng*

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA

Theo Văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên: *Đỗ Văn Tư*

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHÀ SƠN

HA SON

Số 11 Đường Chu Văn An - TP. Hà Nội - Việt Nam
TEL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐÁU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐÔNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QLĐA ĐẦU TƯ - HÀ TĂNG
XÃ THỦ LÂM
BAN QUẢN LÝ

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ ĐÁU GIÁ - HÀ TĂNG
XÃ THỦ LÂM, TP HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN

ĐỖ VĂN TƯ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHỔNG MINH NAM

KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:
KHỔNG MINH NAM

VẼ:
PHẠM CÔNG DOANH



KIỂM TRA:
ĐỖ VĂN TƯ

TÊN BẢN VẼ

CỘT THÉP
BÁT GIÁC LIÊN CÂN 8M

HOÀN THÀNH 2026

BẢN VẼ CS: 03








ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG KINH TẾ

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên:.....

Đường cong phân bố ánh sáng



- * Đặc tính kỹ thuật bộ đèn năng lượng mặt trời RAVA: 80W:
- * Thông số kỹ thuật đèn led:
- Đèn được chứng nhận quản lý chất lượng: ISO 9001:2015
- Đèn được chứng nhận hợp chuẩn: TCVN 7722-2-3:2019
- Đèn được chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường: ISO 14001:2015
- Đèn được cấp bằng kiểu dáng công nghiệp của Cục sở hữu trí tuệ.
- Đèn có Tên đèn và Logo đúc nổi chính hãng của nhà sản xuất trên đèn.
- Kích thước đèn: 700x350x130mm.
- Hiệu suất phát quang của bộ đèn ≥ 120 LM/W
- Sử dụng Chip led: Nichia - Japan, Duy trì quang thông tốt.
- Nhiệt độ môi trường khi vận hành $-50^{\circ}\text{C} < T_a < 60^{\circ}\text{C}$
- Cấp bảo vệ của phần quang và ngăn linh kiện IP66
- Độ chịu va đập của kính đèn IK 08.
- Nhiệt độ màu 5000K (Ánh sáng trắng)
- Thân đèn bằng nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện chuyên dụng ngoài trời màu sơn RAL7035 (kem sáng).
- Thông số kỹ thuật năng lượng mặt trời:
- Pin lưu trữ:
- + Công suất: 12.8V/60AH. Loại LiFePO4
- + Kích thước Pin: 470*138*102mm
- Tấm thu năng lượng:
- + Solar panel chất liệu MONO
- + Công suất: 18V/150W.
- + Kích thước Solar: 670*1300*30mm
- Bộ điều khiển:
- + Controller: SRNE DM80
- + Nạp đầy tối đa với 6h nắng, bảo vệ quá nhiệt, quá dòng.
- * Thông số chung:
- Bộ đèn năng lượng có tuổi thọ lớn hơn 2.500 chu kỳ sạc - xả.
- Điều khiển sạc chống quá dòng, ngắn mạch, quá tải...
- Đèn được lập trình tiết giảm tự động 3 cấp công suất: 4 giờ đầu tiên đèn hoạt động 100% công suất, 3 giờ tiếp theo đèn hoạt động 70% công suất, thời gian còn lại đèn tắt đèn hoạt động 50% công suất).
- Hình ảnh đèn và kết cấu hệ thống năng lượng mặt trời như bản vẽ, thông số kỹ thuật chi tiết như nội dung để đảm bảo tính mỹ thuật và chất lượng cho công trình.
- Bảo hành: 3 năm

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA

Theo Văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

U.B.N.D. XÃ THƯ LÂM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

M.S.D.N : 010506225
CỘNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN
H. ĐỒNG ANH - TP. HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



Số 01 Đường Cao Lỗ - TT. Hà Nội - Hà Nội
TEL : 0243.988.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HẠ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QIDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐỒ VĂN TƯ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHÔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:
KHÔNG MINH NAM

VẼ:
PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:
ĐỒ VĂN TƯ

TÊN BẢN VẼ



CHI TIẾT CỘT ĐÈN NĂNG
LƯỢNG MẶT TRỜI 8M

HOÀN THÀNH

2026

BẢN VẼ

CS: 04




YÊU CẦU KỸ THUẬT


- VẬT LIỆU CHẾ TẠO THEO TIÊU CHUẨN BS5649 HOẶC THEO TC02-2001
- TOÀN BỘ ĐƯỢC MẠ NHÚNG KẼM NÓNG THEO TIÊU CHUẨN BS729, TCVN 5408 - 1991

CHI TIẾT KHOAN LỖ TRÊN CỘT VÀ CÀN ĐÈN


MẶT ÓP CÀN ĐÈN THEO D



CHI TIẾT CÀN ĐÈN BẮT THÂN CỘT



MẶT ÓP CÀN ĐÈN THEO C




CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA
Theo văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG HÌNH TẾ
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số...../.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên:

Lê Huy Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số 01 Đường Cao Lỗ - TP Hà Nội - Việt Nam
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐÁU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ S, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN OLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 01050822
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN
H. ĐỒNG ANH - TP. HÀ NỘI

ĐỒ VẤN TƯ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

Nam

KS. KHÔNG MINH NAM

THỰC HIỆN







THIẾT KẾ:	<i>Nam</i>
KHÔNG MINH NAM	
VẼ:	<i>Phạm Công Doanh</i>
PHẠM CÔNG DOANH	
KIỂM TRA:	<i>Đỗ Văn Tư</i>
ĐỖ VĂN TƯ	

TÊN BẢN VẼ

CHI TIẾT CỘT ĐÈN NẮNG
LƯỢNG MẶT TRỜI 8M

HOÀN THÀNH 2026

BẢN VẼ CS: 4.1




ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG KINH TẾ

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên:.....

BÌNH TÍCH ĐIỆN
12.8V 60AH


Lê Huy Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 11E

THẨM TRA

Theo Văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HÀ SƠN

Số 01 Đường Cao Liệt - Thị trấn - Lương An - H
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐÁU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY

CỔ PHẦN

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI

HÀ SƠN

H. ĐỒNG ANH - TP. HÀ NỘI

ĐỒ VẼ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

Nam

KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:

KHỔNG MINH NAM

VẼ:

PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:

ĐỒ VẼ

TÊN BẢN VẼ


CHI TIẾT TẮM PIN NĂNG
LƯỢNG MẶT TRỜI

HOÀN THÀNH

2026

BẢN VẼ


CS: 4.2



NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÈN

- Buổi sáng các tấm năng lượng sinh ra điện và lượng điện này được nạp vào ắc quy thông qua bộ điều khiển để sử dụng vào buổi tối.
- Khi trời tối bộ điều khiển sẽ tự động mở đèn chiếu sáng đến khi trời sáng sẽ tự động tắt đèn.

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số 08 Đường Cao Lỗ - TP Hồ Chí Minh - VN
TELL : 0243.988.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN

ĐỒ VẼ TỰ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

[Signature]

KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:

KHỔNG MINH NAM

VẼ:

PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:

ĐỒ VẼ TỰ

TÊN BẢN VẼ

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HOẠT
ĐỘNG CỦA ĐÈN CHIẾU
SÁNG

HOÀN THÀNH

2026

BẢN VẼ

CS: 4.3

RAVA 80W-12VDC

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG KINH TẾ

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:/.....

Ngày tháng năm 20.....

Người thẩm định ký tên:.....

[Signature]
Lê Huy Hoàng

BATTERY
HG-DC 12.8V-60AH

ControllerSRNE DM80

LAMP OUT

BATTERY IN

SOLAR PANEL IN

SOLAR PANEL 150W

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA


Theo Văn bản số...../.....

ngày.....tháng.....năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:

[Signature]

SƠ ĐỒ CHIẾT GIẢM 3 CẤP CÔNG SUẤT




- * Sơ đồ lập trình tiết giảm tự động 3 cấp công suất:
- 4 giờ đầu tiên đèn hoạt động 100% công suất.
 - 2 giờ tiếp theo đèn hoạt động 70% công suất.
 - Thời gian còn lại đến lúc tắt đèn hoạt động 50% công suất.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG KINH TẾ
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên:.....
Dang
Lê Huy Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116
THẨM TRA
Theo Văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....
Ng

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số 01 Đường 10/10 - 7/10 - Liên An - H
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH
XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIẢ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
XÃ THƯ LÂM, TP HÀ NỘI

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN
THIẾT KẾ CƠ SỞ


PHÓ GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN
ĐỖ VĂN TƯ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Nam
KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN
THIẾT KẾ:
KHỔNG MINH NAM
VẼ:
PHẠM CÔNG DOANH
KIỂM TRA:
ĐỖ VĂN TƯ


TÊN BẢN VẼ
SƠ ĐỒ CHIẾT GIẢM 3 CẤP
CÔNG SUẤT

HOÀN THÀNH	2026
BẢN VẼ	CS: 4.4




BẢN VẼ ĐÈN ĐƯỜNG LED 80W

Đường cong phân bố ánh sáng




Lê Huy Hoàng



Tiết giảm 5 cấp công suất tại đèn với 5 chế độ tự động như sau:

- + CK.1: 4 giờ hoạt động 100% công suất.
- + CK.2: 2 giờ hoạt động 70% công suất.
- + CK.3: 3 giờ hoạt động 50% công suất.
- + CK.4: 1 giờ hoạt động 70% công suất.
- + CK.5: Thời gian còn lại đến lúc tắt hoạt động với 100% công suất.

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐẦU NỐI TỔNG THỂ



* Đặc tính kỹ thuật của Đèn:

- Sử dụng đèn đường led công suất 80W Dimming 5 cấp công suất tại đèn.
- Đèn được chứng nhận: Quản lý chất lượng: ISO 9001:2015; Hợp chuẩn: TCVN 7722-2-3:2019; Hệ thống quản lý môi trường: ISO 14001:2015.
- Đèn được cấp bằng kiểu dáng công nghiệp của Cục sở hữu trí tuệ.
- Đèn được chứng nhận Công bố hiệu suất năng lượng và dán nhãn tiết kiệm năng lượng của Bộ công thương.
- Đèn có bảng dữ liệu về phân bố cường độ sáng trong không gian để làm cơ sở tính toán chiếu sáng.
- Trên thân đèn có Tên đèn và logo đúc nổi chính hãng của nhà sản xuất.
- Kích thước đèn: 495x231x80mm.
- Hiệu suất phát quang của bộ đèn ≥ 120 LM/W
- Độ kín quang học: $\geq$ IP66 (theo TCVN 7722-1:2009).
- Độ chịu va đập kinh đèn: $\geq$ IK08 (IEC 60662:2002).
- Điện áp hoạt động: 100-277VAC/50-60 Hz
- Nhiệt độ màu: 4000k $\pm$ 5% (ánh sáng trung tính tự nhiên).
- Cấp cách điện: Class I.
- Chỉ số hiển thị màu: CRI > 70.
- Nhiệt độ hoạt động của đèn: -40oC : +60oC.
- Hệ số công suất tại công suất định mức: $> 0,95$.
- Hệ số duy trì quang thông: $\geq 0,7$.
- Số lượng chip led: 36 led.
- Sử dụng Chip led: Nichia - Japan, Duy trì quang thông tốt. Chip led có CO, CQ hoặc packinglist nhập khẩu chính hãng từ Japan.
- Tuổi thọ trung bình của led ≥ 60.000 h.

. Chống nước và chống bụi tối thiểu IP67, kết nối được với máy tính để thay đổi chương

trình tiết giảm công suất và lập trình điều khiển thông minh.

- Sử dụng bảo vệ xung sét lan truyền: 10kv Philips.

- Đèn được lập trình 5 cấp công suất theo bản vẽ sơ đồ tiết giảm.

- Hình ảnh và kích thước đèn như bản vẽ để đảm bảo tính thẩm mỹ, cân đối với cột thép và hài hòa với cảnh quan công trình. Đèn làm bằng nhôm đúc áp lực, sơn tĩnh điện, sử dụng màu sơn RAL7035(kem sáng) có độ bền cao và chịu được môi trường sương muối.


- Thời gian bảo hành bộ đèn Led: yêu cầu bảo hành 05 năm.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA

Theo Văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHÀ SƠN



HA SON

Số 01 Đường Cao Liệt - TP Hồ Chí Minh - VN
TELL : 0243.988.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐÁU GIÀ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN
H. ĐỒNG ANH - TP HÀ NỘI

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHÔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:

KHÔNG MINH NAM

VẼ:

PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:

ĐỖ VĂN TỰ

TÊN BẢN VẼ


ĐÈN LED CHIẾU SÁNG
ĐƯỜNG LED 80W

HOÀN THÀNH

2026

BẢN VẼ

CS: 05



HA SON

Số 01/2020/CT-ĐT-UBND
TELL : 0243.988.7777

TÊN CÔNG TRÌNH
XÂY DỰNG HTKT KHU ĐÁU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ S, XÃ LIỀN HÀ, HUYỆN
ĐÔNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
XÃ THƯ LÂM, TP HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN
THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN
ĐỒ VẼN TƯ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHÔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:
KHÔNG MINH NAM

VẼ:
PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:
ĐỒ VẼN TƯ



TÊN BẢN VẼ

CHI TIẾT MÓNG CỘT
THÉP 8M



HOÀN THÀNH 2026

BẢN VẼ CS: 06


MẶT CẮT NGANG MÓNG CỘT



KHUNG MÓNG



TAI BẮT TIẾP ĐỊA



Lê Huy Hoàng

GHI CHÚ :

- CÁC KÍCH THƯỚC TRONG BẢN VẼ TÍNH THEO MM
- MỖI MÓNG PHẢI ĐƯỢC ĐÓ BÊ TÔNG LIÊN TỤC
- DỤNG CỘT SAU KHI ĐÓ BÊ TÔNG TỐI THIỂU 72H
- KHUNG MÓNG CỘT ĐƯỢC MẠ KÉM PHẦN REN
- TRỊ SỐ ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT AN TOÀN R < 10 ỒM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116


THẨM TRA

Theo Văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:


THỐNG KÊ KL XÂY LẮP (CHO 1 MÓNG)

TT	VẬT TƯ - CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
01	BÊ TÔNG M200, ĐÁ Lx2	M3	0,64
02	KHUNG MÓNG M24X300X300X675	CÁI	1
03	ỚNG NHỰA HDPE Ø 65/50	M	2
04	ĐÀO ĐẤT HỒ MÓNG	M3	1
05	CỘC TIẾP ĐỊA L63X63X6-2500	CỘC	01

MÓNG CỘT ĐỀN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 8M



TAI BẮT TIẾP ĐỊA





GHI CHÚ :

1. CÁC KÍCH THƯỚC TRONG BẢN VẼ TÍNH THEO MM
2. MỖI MÓNG PHẢI ĐƯỢC ĐÓ BÊ TÔNG LIÊN TỤC
3. DỰNG CỘT SAU KHI ĐÓ BÊ TÔNG TỐI THIỂU 7H
4. KHUNG MÓNG CỘT ĐƯỢC MẠ KÉM PHẢN XẠ
5. TRỊ SỐ ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT AN TOÀN R < 10 Ω

THỐNG KÊ KL XÂY LẮP (CHO 1 MÓNG)

TT	VẬT TƯ - CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
01	BÊ TÔNG M200, ĐÁ 1X2	M3	1,2
02	KHUNG MÓNG M24X300X300X675	CÁI	1
03	ĐÀO ĐẤT HỐ MÓNG	M3	1,728
04	CỌC TIẾP ĐỊA L63X63X6-2500	CỌC	01


KHUNG MÓNG



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA
Theo Văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số 01 Đường Cao Lỗ - TP. Hà Nội - Việt Nam
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIỀN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN
H. ĐỒNG ANH - TP. HÀ NỘI

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:
KHỔNG MINH NAM
VẼ:
PHẠM CÔNG DOANH
KIỂM TRA:
ĐỖ VĂN TỰ

TÊN BẢN VẼ


CHI TIẾT MÓNG
CỘT ĐỀN NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI 8M

HOÀN THÀNH

2026

BẢN VẼ

CS: 07



HA SON

Số 01 Đường Cao Lộ - Ấp Mỹ - Xã Liên Hà - Huyện
Đông Anh
TELL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN
ĐÔNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THƯ LÂM, TP HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN
ĐỒ VẤN TƯ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHÔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:

KHÔNG MINH NAM

VẼ:

PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:

ĐỒ VẤN TƯ

TÊN BẢN VẼ

CHI TIẾT
TIẾP ĐỊA LẬP LẠI

HOÀN THÀNH

2026



BẢN VẼ

CS: 08

THỐNG KÊ KL XÂY LẮP (CHO 1 BỘ)

TT	VẬT TƯ- CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
01	ĐÀO ĐẤT (0,4+0,4)*0,7/2*5*2=2,8	M3	2,8
02	ĐÁP ĐẤT	M3	2,8
03	DÂY ĐỒNG M10	M	1,5
04	KHÓA BẮT TIẾP ĐỊA	CÁI	2
05	THÉP DỆT 40X4	M	5
06	CỌC TIẾP ĐỊA L63X63X6X2500	CỌC	3

CHI TIẾT ĐẦU TIẾP ĐỊA LL VÀO BẢNG ĐIỆN



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA


Theo Văn bản số:/.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG KINH TẾ

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên:


SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ



GHI CHÚ:

- TỦ ĐIỆN ĐƯỢC NỐI VỚI HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT CỦA TRẠM BIẾN ÁP CÓ R<10 ÔM
- CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG: + BUỔI TỐI : BẬT K1 & K2
+ ĐÊM KHUYA : BẬT K1, TẮT K2
CÓ THỂ ĐẠT CÁC CHẾ ĐỘ ĐIỀU KHIỂN KHÁC TUỖ THEO YÊU CẦU SỬ DỤNG
- TỦ ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ ĐẦU ĐƯỢC 3 LỘ VÀO - RA (TRONG ĐÓ CÓ 1 LỘ DỰ PHÒNG)
- DÂY CẦU CHỈ ĐIỀU CHỈNH PHÙ HỢP VỚI PHỤ TẢI
- YÊU CẦU BỐ TRÍ ĐÈN CÂN ĐỀU 3 PHA
- VỎ TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC SƠN TÍNH ĐIỆN

BỐ TRÍ THIẾT BỊ TRONG TỦ



ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG KINH TẾ

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định:
Lê Huy Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



Số 01 Đường Cao Lỗ - P. Mỹ Đình - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
TEL : 0243.968.7777

TÊN CÔNG TRÌNH
XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIỀN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
XÃ THƯ LÂM, TP HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN
THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN
ĐỖ VĂN TỰ


CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
KS. KHỔNG MINH NAM
KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN


THIẾT KẾ:	KHỔNG MINH NAM
VẼ:	PHẠM CÔNG DOANH
KIỂM TRA:	ĐỖ VĂN TỰ

TÊN BẢN VẼ
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ
ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG


HOÀN THÀNH	2026
BẢN VẼ	CS: 09



TAI BẮT TIẾP ĐỊA



A - A



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA

Theo Văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:

GHI CHÚ

- KÍCH THƯỚC GHI TRONG BẢN VẼ TÍNH BẰNG mm
- VỎ TỦ ĐƯỢC NỐI VỚI HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA LIÊN HOÀN CỘT BẰNG DÂY ĐỒNG TRẦN M10
- CÓ THỂ THÊM ỚNG NHỰA XOÀN LƯƠN CÁP VÀ HƯỚNG CÁC ỚNG CÓ THỂ QUAY TUY THEO ĐƯỜNG CÁP VÀO - RA THỰC TẾ

PHÒNG KINH TẾ

THẨM ĐỊNH


Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên:

Lê Huy Hoàng

BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG (CHO 1 MÓNG)

TT	VẬT TƯ - CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	BÊ TÔNG M150	M3	0,312
2	VÁN KHUÔN	M2	1,92
3	KHUNG MÓNG TỦ 4M16x650	CÁI	01
4	TRÁT VỮA XM M75, CHÂN TỦ	CÁI	0.84
5	ĐÀO ĐẤT HỒ MÓNG	M3	0,408
6	CỌC TIẾP ĐỊA L63X63X6	CỌC	03

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



HA SON

Số 01 Đường 10/11 - Phường 10 - Quận 10 - TP. HCM
TELL : 0243.988.7777

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẤU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ S, XÃ LIỀN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

XÃ THỦ LÂM LY

DỰ ÁN

ĐIỂM XÂY DỰNG

XÃ THỦ LÂM, TP HÀ NỘI

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ CƠ SỞ



ĐỒ VẼ TỰ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. KHÔNG MINH NAM

KS. KHÔNG MINH NAM

THỰC HIỆN

THIẾT KẾ:

KHÔNG MINH NAM

VẼ:

PHẠM CÔNG DOANH

KIỂM TRA:

ĐỒ VẼ TỰ

TÊN BẢN VẼ

CHI TIẾT MÓNG TỦ

ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG


HOÀN THÀNH

2026

BẢN VẼ

CS: 10

Rãnh Cáp Trên Hề



TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 1M

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KH.LƯỢNG
1	Đào đất rãnh cáp	m3	0,28
2	Đắp đất rãnh cáp	m3	0,16
3	Lấp cát đen rãnh cáp	m3	0,117
4	Băng bảo cáp	m	1
5	Ớng nhựa xoắn chịu lực HDPE 65/50	m	1


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ LÂM
PHÒNG KINH TẾ

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:/.....
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên:.....

Hoàng
Lê Huy Hoàng

Rãnh Cáp Dưới Đường Nhựa



TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 1M

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KH.LƯỢNG
1	Đào đất rãnh cáp	m3	0,28
2	Đắp đất rãnh cáp	m3	0,16
3	Lấp cát đen rãnh cáp	m3	0,114
4	Băng bảo cáp	m	1
5	Ớng nhựa xoắn chịu lực HDPE 65/50	m	1
6	Ớng thép đen OT-D88.3	m	1

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA

Theo Văn bản số:/.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN



Số 01 Đường Cao Lỗ - VT - Hố - Xuân An - H
TELL : 0243.988.7777

TÊN CÔNG TRÌNH
XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẦU GIÁ QSD
ĐẤT LIỀN HÀ 5, XÃ LIỀN HÀ, HUYỆN
ĐỒNG ANH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ THƯ LÂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
XÃ THƯ LÂM, TP HÀ NỘI

GIẢI ĐOẠN THỰC HIỆN
THIẾT KẾ CƠ SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ SƠN
ĐỖ VĂN TƯ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Nam
KS. KHỔNG MINH NAM

THỰC HIỆN
THIẾT KẾ:
KHỔNG MINH NAM
VẼ:
PHẠM CÔNG DOANH
KIỂM TRA:
ĐỖ VĂN TƯ

TÊN BẢN VẼ
CHI TIẾT Rãnh CHôn Cáp

HOÀN THÀNH 2026
BẢN VẼ CS: 11

BẢNG TIÊN LƯỢNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG

STT	Nội dung chi phí	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
I	Thiết bị			
1	Tủ điều khiển chiếu sáng 100A (KT120x600x350)	tủ	1,0	
II	Vật liệu			
1	Móng cột bát giác liền cần 8m	móng	28,0	
2	Móng cột đèn NLMT 8m	móng	11,0	
3	Móng tủ điều khiển chiếu sáng	móng	1,0	
4	Khung móng cột thép M24x300x300x750	bộ	39,0	
5	Khung móng cột chiếu sáng năng lượng mặt trời	bộ	11,0	
6	Tiếp địa an toàn cột chiếu sáng	bộ	28,0	
7	Tiếp địa tủ chiếu sáng	bộ	1,0	
8	Tiếp địa lắp lại	bộ	4,0	
9	Cột thép bát giác liền cần đơn 8m	cột	28,0	
10	Cột thép năng lượng mặt trời 8m	cột	11,0	
11	Đèn chiếu sáng đường LED 80W có dim	bộ	44,0	
12	Đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời 80W (gồm đèn led 80W, pin lưu trữ lithium LifoP04/12,8V/48-72Ah; Tám pin NLMT đơn tinh thể công suất 100wp-120wp; Bộ điều khiển LED Solar Street Light Controller)	cái	11,0	
13	Bảng điện cửa cột đèn 80W (1 aptomat 6A)	bộ	28,0	
14	Cáp ngầm hạ áp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x25mm2	m	13,4	
15	Cáp ngầm hạ áp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x6mm2	m	1.018,7	
16	Dây tiếp địa liên hoàn M10	m	1.018,7	
17	Dây lên đèn 0,6/1kV Cu/PVC/PVC-3x1,5mm2	m	326,0	
18	Luồn cáp cửa cột	đầu cáp	56,0	
19	Làm đầu cáp	đầu	56,0	
20	Đầu cốt đồng 25mm2	cái	8,0	
21	Đầu cốt đồng 10mm2	cái	54,0	
22	Đầu cốt đồng 6mm2	Cái	216,0	
23	Ống nhựa HDPE 65/50	m	837,0	
24	Ống sắt đen OT-D88.3 dày 3.2	m	52,0	
25	Mặt cắt cáp dưới đường nhựa	m	52,0	
26	Mặt cắt cáp dưới nền hè	m	825,0	
29	Tổng công xuất	kw	3,52	

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 116

THẨM TRA

Theo Văn bản số...../.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên



BẢNG THÔNG KÊ VẬT TƯ CHÍNH

Stt	Tủ cột	Đến cột	Khoảng cách	Tủ ĐKCS	Cột đèn thép BG cần liên 8m tận dụng	Cột đèn thép BG cần liên 8m	Cột đèn thép năng lượng mặt trời 8m	Đèn đường LED 80W	Đèn năng lượng mặt trời 80W	Công suất	Cấp lên cột, lên tủ	Cấp dự phòng 3%(L1+L2)	Cấp ngầm lõi đồng 0,6/1kV		Dây lên đèn 0,6/1kV	Dây tiếp địa liên hoàn M10	Đầu cột			Ống sắt đen OT-D88.3	Ống nhựa xoắn D65/50	Chiều dài rãnh cáp qua đường nhựa	Chiều dài rãnh cáp trên hè	Cọc tiếp địa L63X63X6-L=2500	Tiếp địa tủ ĐKCS	Tiếp địa tủ RC3
			L1	Cái	Cái	Cái	Cái	Cái	Cái	W	L2	L3	4x25mm2	4x6mm2	Cu/PVC/PVC/3x1,5mm2		M25	M10	M6	m	m	m	m	bộ	bộ	bộ
	Tổng cộng		1.838,0	1,0	-	28,0	11,0	44,0	11,0	3.520,0	118,0	30,1	13,4	1.018,7	326,0	1.018,7	8,0	54,0	216,0	52,0	837,0	52,0	825,0	28,0	1,0	4,0
I	Tủ ĐKCS 1		1.838,0	1,0	-	28,0	11,0	44,0	11,0	3.520,0	118,0	30,1	13,4	1.018,7	326,0	1.018,7	8,0	54,0	216,0	52,0	837,0	52,0	825,0	28,0	1,0	4,0
	TBA ĐGD LIÊN HÀ 5	Tủ ĐKCS 1	7,0	1							6	0,4	13,4		5,0		8,0				12,0				1	
	Lộ 1		877,0	-	-	28,0	-	28,0	-	2.240,0	112,0	29,7	-	1.018,7	266,0	1.018,7	-	54,0	216,0	52,0	825,0	52,0	825,0	28,0	-	4,0
1	Tủ ĐKCS 1	TCS1 L1-1A	13,0			1		1		80	4	0,5		18	9,5	17,5		4	16	-	13,0		13,0	1		
2	TCS1 L1-1A	TCS1 L1-1.1B	30,0			1		1		80	4	1,0		35	9,5	35,0		2	8	-	30,0		30,0	1		
3	TCS1 L1-1.1B	TCS1 L1-1.2C	30,0			1		1		80	4	1,0		35	9,5	35,0		2	8	-	30,0		30,0	1		
4	TCS1 L1-1.2C	TCS1 L1-1.3A	29,0			1		1		80	4	1,0		34	9,5	34,0		1	4	-	29,0		29,0	1		
5	TCS1 L1-1A	TCS1 L1-1.4B	30,0			1		1		80	4	1,0		35	9,5	35,0		2	8	-	30,0		30,0	1		
6	TCS1 L1-1.4B	TCS1 L1-1.5C	31,0			1		1		80	4	1,1		36	9,5	36,1		2	8	-	31,0		31,0	1		
7	TCS1 L1-1.5C	TCS1 L1-1.6A	30,0			1		1		80	4	1,0		35	9,5	35,0		2	8	-	30,0		30,0	1		
8	TCS1 L1-1.6A	TCS1 L1-1.7B	30,0			1		1		80	4	1,0		35	9,5	35,0		1	4	-	30,0		30,0	1		1
9	TCS1 L1-1.7B	TCS1 L1-1.8C	32,0			1		1		80	4	1,1		37	9,5	37,1		2	8	-	32,0		32,0	1		
10	TCS1 L1-1.8C	TCS1 L1-1.9A	25,0			1		1		80	4	0,9		30	9,5	29,9		2	8	-	25,0		25,0	1		
11	TCS1 L1-1.9A	TCS1 L1-1.10B	33,0			1		1		80	4	1,1		38	9,5	38,1		1	4	-	33,0		33,0	1		1
9	TCS1 L1-1A	TCS1 L1-2B	49,0			1		1		80	4	1,6		55	9,5	54,6		2	8	12	37,0	12,0	37,0	1		
10	TCS1 L1-2B	TCS1 L1-3C	41,0			1		1		80	4	1,4		46	9,5	46,4		4	16	-	41,0		41,0	1		
11	TCS1 L1-3C	TCS1 L1-3.1A	30,0			1		1		80	4	1,0		35	9,5	35,0		2	8	-	30,0		30,0	1		
12	TCS1 L1-3.1A	TCS1 L1-3.2B	30,0			1		1		80	4	1,0		35	9,5	35,0		2	8	-	30,0		30,0	1		
13	TCS1 L1-3.2B	TCS1 L1-3.3C	30,0			1		1		80	4	1,0		35	9,5	35,0		1	4	-	30,0		30,0	1		
14	TCS1 L1-3C	TCS1 L1-3.4A	31,0			1		1		80	4	1,1		36	9,5	36,1		2	8	17	14,0	17,0	14,0	1		
15	TCS1 L1-3.4A	TCS1 L1-3.5B	30,0			1		1		80	4	1,0		35	9,5	35,0		2	8	-	30,0		30,0	1		
16	TCS1 L1-3.5B	TCS1 L1-3.6C	34,0			1		1		80	4	1,1		39	9,5	39,1		2	8	-	34,0		34,0	1		
16	TCS1 L1-3.5B	TCS1 L1-3.7A	30,0			1		1		80	4	1,0		35	9,5	35,0		1	4	-	30,0		30,0	1		1
17	TCS1 L1-3C	TCS1 L1-4A	40,0			1		1		80	4	1,3		45	9,5	45,3		2	8	6	34,0	6,0	34,0	1		
18	TCS1 L1-4A	TCS1 L1-5B	39,0			1		1		80	4	1,3		44	9,5	44,3		3	12	-	39,0		39,0	1		
19	TCS1 L1-5B	TCS1 L1-5.1C	30,0			1		1		80	4	1,0		35	9,5	35,0		2	8	-	30,0		30,0	1		
20	TCS1 L1-5.1C	TCS1 L1-5.2A	30,0			1		1		80	4	1,0		35	9,5	35,0		1	4	-	30,0		30,0	1		
19	TCS1 L1-5B	TCS1 L1-6C	34,0			1		1		80	4	1,1		39	9,5	39,1		2	8	17	17,0	17,0	17,0	1		
20	TCS1 L1-6C	TCS1 L1-7A	26,0			1		1		80	4	0,9		31	9,5	30,9		2	8	-	26,0		26,0	1		
21	TCS1 L1-7A	TCS1 L1-8B	30,0			1		1		80	4	1,0		35	9,5	35,0		2	8	-	30,0		30,0	1		



Stt	Tủ cột	Đến cột	Khoảng cách	Tủ ĐKCS	Cột đèn thép BG cần liên 8m tận dụng	Cột đèn thép BG cần liên 8m	Cột đèn thép năng lượng mặt trời 8m	Đèn đường LED 80W	Đèn năng lượng mặt trời 80W	Công suất	Cáp lên cột, lên tủ	Cáp dự phòng 3%(L1+L2)	Cáp ngầm lõi đồng 0,6/1kV		Dây lên đèn 0,6/1kV	Dây tiếp địa liên hoàn M10	Đầu cột			Ống sắt đen OT-D88.3	Ống nhựa xoắn D65/50	Chiều dài rãnh cáp qua đường nhựa	Chiều dài rãnh cáp trên hè	bộ	bộ	bộ
													4x25mm2	4x6mm2	Cu/PVC/PVC/3x1,5mm2		M25	M10	M6							
22	TCS1 L1-8B	TCS1 L1-9C	30,0	Cái	Cái	Cái	Cái	Cái	Cái	W	L2	L3	m	m	m	m	cái	cái	cái	m	m	m	m	1	1	1
	Lộ 2		486,0	-	-	-	-	16,0	-	1.280,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		HT1						1		80					-	-				-						
2	HT1	HT2	21,0					1		80					-	-				-						
3	HT2	HT3	39,0					1		80					-	-				-						
4	HT3	HT4	37,0					1		80					-	-				-						
5	HT4	HT5	37,0					1		80					-	-				-						
6	HT5	HT6	36,0					1		80					-	-				-						
7	HT6	HT7	36,0					1		80					-	-				-						
8	HT7	HT8	37,0					1		80					-	-				-						
9	HT8	HT9	28,0					1		80					-	-				-						
10		HT10						1		80					-	-				-						
11	HT10	HT11	33,0					1		80					-	-				-						
12	HT11	HT12	33,0					1		80					-	-				-						
13	HT12	HT13	36,0					1		80					-	-				-						
14	HT13	HT14	38,0					1		80					-	-				-						
15	HT14	HT15	45,0					1		80					-	-				-						
16	HT15	HT16	30,0					1		80					-	-				-						
	Lộ đèn NLMT		468,0	-	-	-	11,0	-	11,0	-	-	-	-	-	55,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		NLMT 1					1		1						5,0											
2	NLMT 1	NLMT 2	45,0				1		1						5,0											
3	NLMT 2	NLMT 3	45,0				1		1						5,0											
4	NLMT 3	NLMT 4	28,0				1		1						5,0											
5	NLMT 4	NLMT 5	40,0				1		1						5,0											
6	NLMT 5	NLMT 6	49,0				1		1						5,0											
7	NLMT 3	NLMT 7	45,0				1		1						5,0											
8	NLMT 7	NLMT 8	57,0				1		1						5,0											
9	NLMT 8	NLMT 9	60,0				1		1						5,0											
10	NLMT 9	NLMT 10	42,0				1		1						5,0											
11	NLMT 10	NLMT 11	57,0				1		1						5,0											

